

ES- 3 (Ver.2.01)インストール 手順書

バージョンアップ時の旧ファイルについて

旧バージョンで作成したプロジェクトファイルは、Ver.2.01をインストールしても使用可能です。また、同様に旧バージョンで作られたメディアファイルはVer.2.01でも使用可能です。

ただし、旧バージョンで作成したプロジェクトファイルをVer.2.01で使用する場合、起動時にそのプロジェクトファイルをVer.2.01で編集できる様に変更するため、起動するまでに時間がかかります。また、そのプロジェクトファイルがエフェクトを多数使用している場合、その分起動時間が遅くなります。(この作業は一回目の起動時のみです。)

なるべく旧ファイルは削除をしてからVer.2.01をインストールしてください。

注意：旧バージョンのES-3からVer.2.01をインストールする場合、旧バージョンのソフトウェアは、必ず削除するようにお願いします。

ES- 3 (Ver.2.01) インストール 手順書

準備

1. HDD (映像用ハードディスク)、ES- 3本体、PC (KAYAK) を接続し、電源を投入します。
2. WindowsNT を起動し、スタートメニューから「設定」 「コントロールパネル」を開き「アプリケーションの追加と削除」を起動して「EditStation ES-3」を削除します。
3. PC のCD- ROM ドライブにES- 3 (Ver.2.01) のCD- ROM を挿入します。
4. 画面が自動的にインストール画面になりますので、画面の指示に従って以下のようにインストール作業を行ってください。

ES- 3 のインストール

1. 「Welcome」
ES- 3 本体の電源がON になっていることを確認して、Next をクリックしてください。
2. 「Please select one of the following versions...」
[Standard version] と [XL version] のうち、インストールの対象となるバージョンを選択します。
(XL version の場合、オプション「ESBZ-3020」(別売り)が必要です。)
3. 「Registration Information」
「Registered users full name」と「Registered users company name」にそれぞれ、USER/COMPANYが入力されていること確認してください。
「Registered users full name」 担当者様のお名前(USER)を入力します。
「Registered users company name」 顧客名(COMPANY)をアルファベットで入力します。
USER/COMPANY 名が入力されていなかったり、異なるUSER/COMPANY 名が入力されている場合は、正しいUSER/COMPANY 名を入力してください。
USER/COMPANY 名が正しいことを確認して、Next をクリックしてください。
4. 「Select Destination Directory」
C:/Program File/EditStation ES- 3
になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

ES- 3 (Ver.2.01)インストール 手順書

5. 「Select TV Standard」
NTSC- 60fps
になっていることを確認します。
「...and Components 」の項目の
ES- 3 Online Manual
Acrobat Readers
にチェックがされていることを確認します。
「...and System Language 」の項目をEnglishから をクリックし、
Japanese
を選択し、Next をクリックします。

6. 「Select ProgMan Group」
EditStation ES- 3
になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

7. 「Select Destination Directory for temporary Render files ...」
R:/RENDER
になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

8. 「Select the Volume for the AV- Capturing...」
r :
になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

9. 「Ready to Install」
Next をクリックしてください。インストールが開始されます。

11. インストールが終了すると「Install Completed」と表示されますので、
Finish をクリックします。

ES- 3 (Ver.2.01) インストール 手順書

12. 英語で再起動の確認メッセージが表示されますので、ES- 3 本体背面のスイッチを OFF/ON して、OKをクリックして再起動してください。

スイッチOFF 後、再度スイッチを ON にする時は、30秒ほど待ってください。

再起動の確認メッセージが表示しない場合、WindowsNT のスタートメニューからシャットダウンを選択しES- 3 本体背面のスイッチをOFF/ON して、再度起動してください。

スイッチOFF 後、再度スイッチを ON にする時は、30秒ほど待ってください。

以上でインストールは終了です。