DWZ series Updater

取扱説明書

目次

1.概要				 	 3
2.準備				 	 3
3.機器ソフトウ	ウェアバージョン	・確認手順	į	 	 3
4.インストール	レ手順			 	 5
4-1.フ:	ォルダの構成			 	 5
4-2.Wi	ndows XP の場合	2		 	 5
4-3.Wi	ndows Vista の ^は	易合		 	 12
4-4.Wi	ndows 7 の場合			 	 19
4-5.Wi	ndows 8 の場合			 	 27
5.アップデート	>手順			 	 42
6.アップデート	く後の確認			 	 44

1. 概要

ZTX-B01、ZTX-M01、ZTX-B02RC、ZTX-M02RC、ZRX-C30、ZRX-HR50、ZRX-HR70のソフトウェアアップ デートの手順を説明します。

本説明書ではZRX-HR50を例に挙げて手順を説明しますが、各機器のアップデート手順は共通です。

2. 準備

<ソフトウェアファイルの入手>

アップデートする機器に応じて、Updaterファイルをダウンロードします。(Ver.1.100)

くその他>

パーソナルコンピュータ

OS : Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8のいずれか USBケーブル: Type A – Type Micro B (市販品)



3. 機器ソフトウェアバージョンの確認

機器のアップデートを行うかどうかの判断、またアップデート後の確認のため、機器のソフトウェアバージョンを確認します。

本項では、ZRX-HR50を例に説明しますが、他の機種も同様の手順です。型名を読み替えて確認を行ってください。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) UpdaterをインストールしたPCと、ZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。
 (Updaterのインストール方法は、「4. インストール手順」をご参照ください)
 このとき、ZRX-HR50の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。

C) スタートメニューから、[All Programs] -> [Sony DWZ Flash Write Tool] -> [ZRX-HR50 Ver. 1.100 Updater] をクリックします。



D) [Read Version] をクリックします。

ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	
Write	Read Version
Exit	

E) ソフトウェアバージョンが表示されます。確認できたら[OK]をクリックします。



F) これでソフトウェアのバージョン確認は終了です。Updaterを終了する場合は[Exit]をクリックしてください。

ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	
Write	Read Version
Exit	

4. インストール手順

PCにアップデーター および USBドライバーをインストールします。 本項では、ZRX-HR50を例に説明しますが、他の機種も同様の手順です。型名を読み替えてインストールを行ってく ださい。

<4.1 フォルダ構成>

ダウンロードしたファイルは、ZIP圧縮されていますので、展開します。 展開後のフォルダ構成は以下のとおりです。

📴 ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Yer_1_100					
<u>File Edit View Favorites Tools</u>	Help				
🚱 Back 👻 💮 👻 🏂 Sea	arch 😥 Folders 🛄 🕇				
Address 🛅 F:\ZRX-HR50_Updater_Set	up_for_Ver_1_100				
Folders ×	Name 🔺	Size	Туре	Date Modified	
🞯 Desktop	DotNetFX		File Folder	4/1/2013 9:21 PM	
🕀 My Documents	Contraction Contractico Contra		File Folder	3/22/2013 6:54 PM	
🖃 😼 My Computer	BUWZ_FLASH_WRITE_Setup.msi	1,676 KB	Windows Installer P	4/1/2013 8:52 PM	
🕀 🦺 3½ Floppy (A:)	🔯 setup.exe	471 KB	Application	4/1/2013 8:52 PM	
🕀 🥯 Local Disk (C:)					
🕀 🧼 Local Disk (D:)					

<4.2 Windows XP SP3 の場合>

4.2.1 Updaterのインストール

A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。

ZRX-HR50_Updater_Setup_for_	Ver_1_100				
Eile Edit View Favorites Tools	Help				🕂 🕺
🚱 Back 👻 🕥 👻 🏂 Sea	arch 😥 Folders 🛄 🕇				
Address 🛅 F:\ZRX-HR50_Updater_Set	up_for_Ver_1_100				💌 🄁 Go
Folders ×	Name 🔺	Size	Туре	Date Modified	
	DotNetFX USB_Driver BDWZ_FLASH_WRITE_Setup.msi setup.exe	1,676 KB 471 KB	File Folder File Folder Windows Installer P Application	4/1/2013 9:21 PM 3/22/2013 6:54 PM 4/1/2013 8:52 PM 4/1/2013 8:52 PM	

B) 画面1が表示されたら[Accept]をクリックし、C)の手順に進みます。画面2が表示される場合は、

D)の手順へ進んでください。

[画面1]	[画面2]
🕉 ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater 🛛 🔟	ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater
For the following components:	Welcome to the ZBX-HB50 Ver 1 100 Undater
.NET Framework 2.0	Setup Wizard
Please read the following license agreement. Press the page down key to see the rest of the agreement.	The installer will guide you through the steps required to install ZPX-HR50 $\mbox{Ver.1.100}\mbox{Updater}$ on your computer.
Microsoff Software Supplemental License TERMS Microsoff Software Supplementation Microsoff Windows Microsoff Windows Microsoff Corporation for based on where you live, one of its affiliates) Microsoff Corporation for based on where you live, one of its affiliates) Microsoff Corporation for based on where you live, one of its affiliates) Microsoff Corporation for based on where we wanted to use Microsoft Windows operating system oftware (Net software Ayou may use this software). Software. You may use a coop of this supplement with each validly licensed copy of the software apply to the supplement. The following license terms describe additional use terms for this supplement. These terms and the license terms for the software apply to the supplement. Wiew EULA for printing Do you accept the terms of the pending License Agreement?	WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
If you choose Don't Accept, install will close. To install you must accept this agreement.	Cancel (Back Next)

C) Updaterが動作するために必要な、.NET Framework 2.0をインストールしています。



.NET Framework 2.0のインストールが完了すると、次の画面が表示されますのでD)の手順へ



D) [Next>]をクリックします。



E) [Next>]をクリックします。

🛃 ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	
Select Installation Folder	
The installer will install ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater to the following folder	
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it be	low or click "Browse".
<u>F</u> older:	
D:\Program Files\Sony\ZRX-HR50 Ver.1.100Updater\	B <u>r</u> owse
	<u>D</u> isk Cost
Install ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater for yourself, or for anyone who use	s this computer:
O <u>E</u> veryone	
Cancel < <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >

F) [Next>]をクリックすると、インストールが開始されます。

🛃 ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater			
Confirm Installation			
The installer is ready to install ZRX-HR50 Click "Next" to start the installation.) Ver.1.100 Updater	on your computer	
	Cancel	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext>
🛃 ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater			- 🗆 ×
Installing ZRX-HR50 Ve	er., 1, 100 Upc	later	
ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater is being i	nstalled.		
Please wait			-

G) 下記の画面が表示されたら[Close]をクリックします。これでUpdaterのセットアップは完了です。

🔂 ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	
Installation Complete	
ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater has been successfully installed.	
Click "Close" to exit.	
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Framewo	ork.
Cancel < <u>B</u> ack	Close

4.2.2 USBドライバーのインストール

PCとDWZ送信機、受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)を初めて接続する際は、USBドライバーの インストールが必要です。一度インストールすれば2回目以降は不要です。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) PC と ZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。 このとき、ZRX-HR50の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) PCのタスクバーに、新しい機器が接続されたことを示すバルーンが表示され、接続ウィザードが 起動します。 "No, not this time."にチェックし、 [Next >]をクリックしてください。



D) "Install from a list or specific location (Advanced)"をチェックし、[Next >]をクリックします。

Found New Hardware Wizard	
	This wizard helps you install software for: Sony Digital Wireless Receiver If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now. What do you want the wizard to do? Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

E) [Browse]をクリックします。

Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM)
Include this location in the search.
E:\ Browse
C Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

F) フォルダツリーから、

¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥USB_Driver¥for_32bit を選択し[OK]をクリックします。

Browse For Folder
Select the folder that contains drivers for your hardware.
🗄 🧼 Local Disk (C:)
🛨 🥯 Local Disk (D:)
🕀 🤐 CD Drive (E:)
🖃 🕯 Removable Disk (F:)
🗆 🚞 ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_
🛅 DotNetFX
🗆 🧰 USB_Driver
🗀 for_32bit
For 64bit
🗉 🗀 Shared Documents
Ta view any subfaldence alights also size above
to view any subrolders, dick a plus sign above.

G) [Next >]をクリックします。



H) [Continue Anyway]をクリックすると、インストールが開始されます



I) インストール中、下記の画面が表示される場合は、D), E)の手順と同様に[Browse]をクリックし、 フォルダツリーからUSBドライバーのフォルダを指定してください。その後[OK]をクリックすると、インストールが 続行されます。表示されない場合は何もせずに次の手順へ進んでください。



J) 下の画面が表示されたら[Finish]をクリックします。これでUSBドライバーのインストールは完了です。

Found New Hardware Wizard	
Found New Hardware Wizard	Completing the Found New Hardware Wizard The wizard has finished installing the software for: Sony Digital Wireless Receiver
	Click Finish to close the wizard.
	< Back Finish Cancel

<4.3 Windows Vistaの場合>

4.3.1 Updaterのインストール

A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。

Coord and a state of the st	R50_Updater_Setup_for_Ver_1_110 ►		€ Search		<mark>ک</mark> ۵
🌗 Organize 👻 🏢 Viev	vs 🔻 📄 Open 🔞 Burn				0
Favorite Links	Name	Date modified	Туре	Size	
 Documents Pictures 	DotNetFX USB_Driver ISB_DRIVER ISB_DRIVE_Setup.msi	4/2/2013 12:03 PM 4/2/2013 12:03 PM 4/1/2013 8:52 PM	File Folder File Folder Windows Installer	1,676 KB	
Music More »	🔂 setup.exe	4/1/2013 8:52 PM	Application	471 KB	

B) [Next>]をクリックします。



C) [Next>]をクリックします。

B ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	- • 💌
Select Installation Folder	
The installer will install ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater to the following folder	
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it be	low or click "Browse".
Folder:	
0.+rrogram riles+ourly+2rv-rinou ver.1,100 opualer+	Bīowse
	Disk Cost
Install ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater for yourself, or for anyone wh	o uses this computer:
─ Everyone	
⊚ Just <u>m</u> e	
Cancel < <u>B</u> ack	Next >

D) [Next>]をクリックすると、インストールが開始されます。

B ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	- • •
Confirm Installation	
The installer is ready to install ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater on your compute Click "Next" to start the installation.	r.
Cancel < Back	Next >

E) 下記の画面が表示されたら[Close]をクリックします。これでUpdaterのセットアップは完了です。



4.3.2 USBドライバーのインストール

PC と DWZ送信機、受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)を初めて接続する際は、USBドライバーの インストールが必要です。一度インストールすれば2回目以降は不要です。

A) インストール前に、お使いのOSが32bitか64bitか確認が必要です。
 スタートメニューから[Computer]を右クリックし、[Properties]を選択します。

Internet Explorer		
E-mail Windows Mail	~~	
Wireless Studio	sony Documents	
Backup and Restore Center	Pictures	
Paint	Music	
DWX_Custom_Setting_Tool	Recent Items >	
Notepad	Computer	Upen
DWR-S01D Version 1.12 Updater	Network	Explore
DWR-R01D Version 1.20 Updater	Connect To	Manage Man Network Drive
01 DWM-01 Version 1.20 Updater	Control Panel	Disconnect Network Drive
	Default Programs 🗸	Show on Desktop
	Help and Support	Properties
All Programs	Run	

B) "System type"を確認し、32bitか64bitか確認します。下の画面では64bit OSを表しています。 確認ができたら、プロパティを閉じます。



- C) ZRX-HR50の電源をONにします。
- D) PCとZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。

このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。

以下の画面が表示されますので[Locate and install driver software(recommended)]をクリックします。 (表示されない場合は、【デバイスマネージャーからのUSBドライバーのインストール】を参照して下さい。)

 Found New Hardware
 Windows needs to install driver software for your Sony Digitl Wireless Receiver
 Locate and install driver software (recommended) Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
 Ask me again later Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
 Don't show this message again for this device Your device will not function until you install driver software.

E) [I don't have the disc. Show me other option]をクリックします。



F) [Browse my computer for driver software(advanced)]をクリックします。

🚱 🧕 Found New Hardware - Sony Digitl Wireless Receiver	
Windows couldn't find driver software for your device	
Check for a solution Windows will check to see if there are steps you can take to get your device working.	
Browse my computer for driver software (advanced) Locate and install driver software manually.	
	Cancel

G) [Browse…]をクリックします。



H) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥USB_Driverフォルダの中にfor_32Bitフォルダと、
 for_64Bitフォルダがありますので、手順 B)で確認したOSのタイプに合わせてフォルダを選び、[OK] をクリック

します。

Browse For Folder	X			
Select the folder that contains drivers for your hardware.				
▷	*			
WINDOWS_VISTA_32BIT_ENGLISH (E:)				
WINDOWS_VISTA_32BIT_JAPANESE (F:)				
DVD/CD-RW Drive (G:)				
🖌 👝 Removable Disk (H:)				
ZRX-C30_Updater_Setup_for_Ver_1_010				
ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100				
DotNetFX				
USB_Driver	=			
🍶 for_32bit				
🍑 for_64bit				
ZRX-HR70_Updater_Setup_for_Ver_1_010				
Detwork				
b b 0317hyouka				
D 🎍 RMU 🚽				
To view subfolders, dick the symbol next to a folder.				
ОК Салсе				

I) [Include subfolders]にチェックが入っていることを確認し、[Next]をクリックします。

0	Update Driver Software - Sony Digital Wireless Receiver (COM21)	
	Browse for driver software on your computer	
	Search for driver software in this location:	
	C:\	
Γ	☑ Include subfolders	
	Let me pick from a list of device drivers on my computer This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.	
	Next Cancel	

J) [Install this driver software anyway]をクリックします。



K) インストールが開始されます。

	×
Found New Hardware - Sony Digitl Wireless Receiver	
Installing driver software	

L) 以下の画面が現れたらインストールは終了です。PCを再起動してください。



<4.4 Windows 7の場合>

4.4.1 Updaterのインストール

A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。

🕞 🔍 🗢 📕 🕨 Comp	oute	r → Removable Disk (H:) →	ZRX-HR50_Update	er_Setup_for_Ver_1_100►			▼ 4 9	Search ZRX-HR50_Updater_
Organize 🔻 Share	with	🕶 🔻 Burn New folde	r					8== •
🖳 Recent Places	*	Name		Date modified	Туре	Size		
C Libraries C Documents → Music E Pictures		DotNetFX USB_Driver USB_Driver	_Setup.msi	4/2/2013 12:03 PM 4/2/2013 12:03 PM 4/1/2013 8:52 PM 4/1/2013 8:52 PM	File folder File folder Windows Installer Application	1,676 KB 471 KB		
Videos								

B) [Next>]をクリックします。



C) [Next>]をクリックします。

B ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	X
Select Installation Folder	
The installer will install ZRX-HR50 Ver.1.100Updater to the following folder.	
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or	click "Browse".
Eolder: C¥Program Files (x86)¥Sony¥ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater¥ Install ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater for yourself, or for anyone who use Everyone Uust me	Browse Disk Cost s this computer:
Cancel < <u>B</u> ack	Next >

D) [Next>]をクリックすると、インストールが開始されます。



E) 下記の画面が表示されたら[Close]をクリックします。これでUpdaterのセットアップは完了です。

B ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	X
Installation Complete	
ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater has been successfully installed.	
Click "Close" to exit.	
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Fram	ework.
Cancel < <u>B</u> ack	Close

4.4.2 USBドライバーのインストール

PCとDWZ送信機、受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)を初めて接続する際は、USBドライバーの インストールが必要です。一度インストールすれば2回目以降は不要です。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) USBケーブルで、ZRX-HR50とPCを接続します。 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) OSのSystem Typeが32bitか、または64bitか確認します。
 スタートメニューから[Computer]を右クリックし、[Properties]を選択します。

Wireless Studio			
DWX_Custom_Setting_Tool	SONY		
Notepad	Documents		
Calculator	Pictures		
RMU-01 Setting Tool	Music		
Paint	Computer		Open
Calanian Taol	Control Panel	0	Manage
Getting Started	Devices and Printers		Map network drive Disconnect network drive
Setting Statted	Default Programs		Show on Desktop
Connect to a Projector	Help and Support		Rename
Sticky Notes			Properties
All Programs			
earch programs and files	Shut down		

D) "System type"を確認し、32bitか64bitか確認します。下の画面では32bit OSを表しています。
 確認ができたら、[Device Manager]をクリックします。

🕞 💬 🖳 🕨 Control Panel 🕨	All Control Panel Items 🔸 System	n
Control Panel Home	View basic information Windows edition Windows 7 Professional	about your computer
 System protection Advanced system settings 	Copyright © 2009 Microso Service Pack 1 Get more features with a n	ft Corporation. All rights reserved. ew edition of Windows 7
	System	
	Rating:	3.9 Windows Experience Index
	Processor: Installed memory (RAM): System type:	Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz 2.40 GHz 2.00 GB 32-bit Operating System
	Pen and Touch: Computer name, domain, and Computer name: Full computer name:	Touch Input Available with 2 Touch Points workgroup settings SONY-PC SONY-PC
See also Action Center	Computer description: Workgroup:	WORKGROUP
Windows Update Performance Information and Tools	Windows activation Windows is activated Product ID: 00371-221-732	5576-86019 Change product key

E) [Other Devices]の[Sony Digital Wireless Receiver]を右クリックし、コンテキストメニューから[Update Driver Software…]を選択します。



F) [Browse my computer for driver software]をクリックします。

9	<u>0</u> U	pdate Driver Software - Sony Digitl Wireless Receiver	x
	How	v do you want to search for driver software?	
	•	Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.	
	•	B <u>r</u> owse my computer for driver software Locate and install driver software manually.	
			Cancel

G) [Browse]をクリックします。

0	Update Driver Software - Sony Digitl Wireless Receiver
	Browse for driver software on your computer
	Search for driver software in this location:
	C:\ ▼ Browse
	☑ Include subfolders
	Let me pick from a list of device drivers on my computer This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
	<u>N</u> ext Cancel

H) ダウンロードしたファイルのUSB_Driverフォルダの中にfor_32Bitフォルダと、for_64Bitフォルダがありますので、 お使いのOSに合わせてフォルダを選び、[OK] をクリックします。

Browse For Folder	×
Select the folder that contains drivers for your hardware.	
Nesktop	
D a Libraries	
D 🖪 SONY	
▷ 🖳 Computer	
▷ 👽 Network	
ZRX-HR50_V1_100_Update_Kit	
USB_Driver	
Jon for_32bit	
🍌 for_64bit	
ZRX-HR50_V1_020_For_Update	
Eolder: for_32bit	
	OK Cancel

I) [Include subfolders]にチェックが入っていることを確認し、[Next]をクリックします。

Update Driver Software - Sony Digitl Wireless Receiver	
Browse for driver software on your computer	
Search for driver software in this location:	
ONY\Desktop\ZRX-HR50_V1_100_Update_Kit\USB_Driver\for_32bit Browse	
☑ Include subfolders	
Let me pick from a list of device drivers on my computer This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.	
<u>N</u> ext Cancel	

J) [Install this driver software anyway]をクリックします。



K) インストールが開始されます。



L) インストールが完了すると下図のウィンドウが表示されるので[Close]をクリックします。

🕞 🗕 Update Driver Software - Sony Digital Wireless Receiver (COM11)	×
Windows has successfully updated your driver software	
Windows has finished installing the driver software for this device:	
Sony Digital Wireless Receiver	
	Close

M) 再度、Device Managerを開き、USBドライバーがインストール済みであることを確認します。



<4.5 Windows 8の場合>

4.5.1 .NET Framework 3.5 のインストール

DWZ送信機、受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)のソフトウェアアップデートソフト(以下、DWZ Updater)では、".NET Framework 2.0"を使用しています。".NET Framework2.0"のアプリケーションを Windows 8で動作させるための方法を紹介します。PCがインターネット接続できるかできないかで方法が変わりま す。

○PCがインターネットに接続している場合

A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。



B) 下記の画面が表示されるので[Yes]ボタンをクリックします。

뤙	ZRX-HR50 Ver.	1.100Updater		
This setup requires the .NET Framework version 2.0. Please install the .NET Framework and run this setup again. The .NET Framework can be obtained from the web. Would you like to do this now?				
	Yes	No		

C) マイクロソフトのサイトに繋がります。ここで、[.NET Framework 3.5 SP1]をクリックします。



D) [DOWNLOAD]をクリックします。

🔶) 🕂 http://www.microsoft.com/en-	us/download/details.aspx?id=22 🔎 🕶 🖒 🚺 MSN Japan 【	MSN Japan 🏉 Microsoft 🚦 Downlo	× îî ★ ©
Microsoft			Sign in
Download Center			Q
Products Categories Security	/ Support		
Microsoft .N	IET Framework 3.5 Service P	ack 1	<u>></u>
Quick links N • Overview T • System requirements ii • Instructions 3 • Additional information	Vicrosoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 nany new features building incrementally up ncludes cumulative servicing updates to the 3.0 subcomponents.	is a full cumulative update th on .NET Framework 2.0, 3.0, 3 .NET Framework 2.0 and .NET	at contains .5, and Framework
	Quick details		
	Version: SP1 Change language: English	Date published: 11/18/200	80
Looking for support?	File name	Size	
Support site now >	dotnetfx35setup.exe	2.8 MB DO	WNLOAD
🗮 Windows Azure	NET Framework 4 Web Installer Download the Microsoft .NET	Microsoft Update Check for the latest se updates to help prote	ecurity ct your

E) [Run]をクリックします。

Do you want to run or save dotnetfx35setup.exe (2.82 MB) from download.microsoft.com?			×
🕐 This type of file could harm your computer.	Run	Save 🔻	Cancel

F) [Download and install this feature]をクリックします。



G) 下記の画面が表示されると、".NET Framework"のインストールは完了です。



○PCがインターネット接続できない場合

- A) Windows 8のインストールディスクを用意し、DVDドライブにメディアをセットしてください。
- B) スタート画面で、マウスを右クリックし、[All apps]をクリックします。



C) [Command Prompt]を右クリックし、[Run as administrator]をクリックします。



D) "Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:¥sources¥sxs
 /LimitAccess"と入力し、Enterキーを押します(Xはドライブ名です。ご使用の環境に合わせて変更してください。下図は、DVDドライブがEドライブの場合です)。

	Administrator: Command Prompt	-		x
Microsoft Windows [Version 6 (c) 2012 Microsoft Corporati	.2.9200] on. All rights reserved.			^
C:\Windows\system32>Dism /on e:E:\sources\sxs /LimitAcces	line /enable-feature /featurename:NetFx3 / S_	′A11	/Sou	urc

E) 完了すると、下記の画面のようになります。



F) コントロールパネルを開き、[Programs-> Uninstall a program]をクリックしてください。



G) [Turn Windows features on or off]をクリックしてください。

	Programs and Features		- • ×
🛞 🍥 👻 🕆 🧱 🕨 Control Pa	nel > Programs > Programs and Features	✓ C Search Programs	and Features 🔎
Control Panel Home View installed updates S Turn Windows features on or	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list an	d then click Uninstall, Change, or R	lepair.
оп	Organize 🔻		1= • 🔞
	Name	Publisher	Installed On
😵 Turn off	Windows features on	or	
	Currently installed programs Total 0 programs installed	size: 0 bytes	,

H) [.NET Framework 3.5(.NET 2.0 および 3.0を含む)]にチェックがついていることを確認します。これで、イン

ストールは完了です。

🛛 Windows Features 🗕 🗖 🗙
Turn Windows features on or off
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its check box. A filled box means that only part of the feature is turned on.
INET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)
🛞 🔳 🔐 .NET Framework 4.5 Advanced Services
Active Directory Lightweight Directory Services
🗄 🛄 Hyper-V
✓ Internet Explorer 10
Internet Information Services
Internet Information Services Hostable Web Core
🗄 🗹 📙 Media Features
🗄 🔲 Microsoft Message Queue (MSMQ) Server
Network Projection
Image: Image: Print and Document Services
RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK)
OK Cancel
OR

4.5.2 Updater のインストール

A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。



B) [Next>]をクリックします。



C) [Next>]をクリックします。

岁 ZRX-HR50 Ver.1.10)0 Updater 🚽 🗖 🗙
Select Installation Folder	
The installer will install ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater to	the following folder.
To install in this folder, click "Next". To install to a differe	nt folder, enter it below or click "Browse".
Eolder: C:\Program Files (x86)\Sony\ZRX-HR50Ver.1.100U	Jpdater\ Browse Disk Cost
Install ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater for yourself, or fo	or anyone who uses this computer:
○ <u>E</u> veryone	
● Just <u>m</u> e	
Cancel	< Back Next>

D) [Next>]をクリックすると、インストールが開始されます。

1	ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	- 🗆 🗙
Confirm	Installation	
The installer i Click "Next"	is ready to install ZRX-HR50 Ver.1.100Updater on your computer. to start the installation.	
	Cancel < <u>B</u> ack	Next >

E) 下記の画面が表示されたら[Close]をクリックします。これでUpdaterのセットアップは完了です。

岗 ZRX-I	HR50 Ver.1.100 Updater	- 🗆 🗙
Installation Complete		
ZRX:HR50 Ver.1.100 Updater has b	een successfully installed.	
Click "Close" to exit.		
Please use Windows Update to chec	x for any critical updates to the .N	ET Framework.
	Cancel < B	ack <u>Close</u>

4.5.3 USBドライバー のインストール

PCとDWZ送受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)を初めて接続する際には、USBドライバーのインストールが必要です。一度インストールすれば2回目以降は不要です。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) USBケーブルで、ZRX-HR50とPCを接続します。 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) スタート画面で、マウスを右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックします。



D) [コマンドプロンプト]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。



E) "bcdedit /set testsigning on"と入力し、Enterキーを押します。



F) スタートメニューに戻り、[Settings]をクリックします。

Start			ksi
Mat	Internet Suptorer	Trending Luking Lukin Katy Gaoure Reno colife Eng	م
Calendar	Mapi SyDiny		Search Share
<u>e</u> egek	Protes		Settings
Messang 86°	44,397,67 ▲ -0,47% (+67.58) 34,297,67 ▲ -0,47% (+67.58) 34,2408 ▲ 317 PM EST 6	Music Video	Devices CC Settings
Noney Barrow Barrow Weather	T		
8:58 M	arch 11		

G) [Change PC settings]をクリックします。

Start			Settings _{Start} Tites	
ver Caladar	verterer level verterer level verter	Tencing Barbara Barbar Barbara	Help Help	
People C-) Messaging 86*	Photos S&P. 500 S3111 # -0.45% (-0.80) S3411 S34111 S34111	Eintes Cines Luck Video		Change PC settings
Manha Mariya Wosher Desise	competition for Mark Withow	J	Lines R Line R Setting:	

H) [General]を選択し、[Advanced startup]にある[Restart now]をクリックします。



I) 再起動後、下記の画面が表示されます。[Troubleshoot]を選択します。



J) [Advanced options]をクリックします。



K) [Startup Settings]を選択します。



L) [Restart]を選択します。



M) 再起動後、下記の画面が表示されます。ここで[7) Disable driver signature enforcement]を選択しま す。



N) デスクトップからコントロールパネルを開き、System Typeを確認します。お使いのOSが32bitか64bitか確認し てください (下の画面では64bitシステムであることを示しています)。確認ができたら、[Device Manager]をクリ ックします。

1 2	S	ystem – 🗆 🗙
🛞 🎯 🕤 🕇 🛃 🕨 Control Pa	anel	ystem v 🖒 Search Control Panel 🔎
Control Panel Home	View basic information	n about your computer
🚱 Device Manager	Windows edition	
😚 Remote settings	Windows 8 Pro	
System protection Advanced system settings	© 2012 Microsoft Corpora rights reserved.	ation. All WINDOWS [®] 8
	Get more features with a r edition of Windows	new
	System	
	Rating:	System rating is not available
	Processor:	Intel(R) Celeron(R) CPU 450 @ 2.20GHz 2.19 GHz
	Installed memory (RAM):	2.00 GB
	System type:	64-bit Operating System, x64-based processor
	Pen and Touch:	No Pen or Touch Input is available for this Display
	Computer name, domain, an	d workgroup settings
	Computer name:	sony 😵 Change settings
	Full computer name:	sony
	Computer description:	
	Workgroup:	WORKGROUP
See also	Windows activation	
Windows Undate	Windows is activated Vie	w details in Windows Activation
Performance Information and Tools	Product ID: 00178-10071-	80247-AA729
L		

O) [Unknown device]を右クリックし、[Update Driver Software...]をクリックします。



P) [Browse my computer for driver software]をクリックします。

ο 👖 C	Jpdate Driver Software - Unknown Device w do you want to search for driver software?	
•	Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.	
•	Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.	
		Cancel

Q) [Browse…]をクリックします。



R) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥USB_Driverフォルダの中にfor_32Bitフォルダと、 for_64Bitフォルダがありますので、手順N)で確認したSystem Typeに合わせてフォルダを選び、 [OK] をク リックします。



S) [Next]をクリックします。



T) 下記の画面が表示されますので、[Install this driver software anyway]をクリックします。



下記の画面が表示されたら、USBドライバーのインストールが完了です。(画面は送信機をPCとUSB接続したときのものです。)[Close]をクリックして終了して下さい。



5. アップデート手順

本項では、ZRX-HR50を例に説明しますが、他の機種も同様の手順です。型名を読み替えてアップデートを行ってください。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) UpdaterをインストールしたPCと、ZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。

C) スタートメニューから、[All Programs] -> [Sony DWZ Flash Write Tool] -> [ZRX-HR50 Ver. 1.100 Updater] をクリックします。

👘 🔁 🖾 🖉 🚺 🚺 🖓 Untitled - Pa	int 👔 ZRX-HR50_Updater
Start Search	
1 Back	Run
🌽 Startup 🍺 Tablet PC 🛛 👻	Help and Support
SRP-X700P	Default Programs
Sony DWZ Flash Write Tool	Control Panel
Sony Sony DWL Flash Write Tool	Connect To
🍌 Games 🐌 Maintenance	Network
🚛 Litias and opgrades	

D) [Write] をクリックします。

ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	
Write	Read Version
Exit	

E) [Yes]をクリックするとアップデートがスタートします。



F)アップデート中は、下記の画面のように進行状況が表示されます。

ZRX-HR50 Ver.1.100Updater	
Write	Read Version
Exit	
5/9	

G) アップデートが完了すると、ダイアログが表示されますので[OK]をクリックしてください。



H) これでアップデート作業は終了です。Updaterを終了する場合は[Exit]をクリックしてください。

ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	
Write	Read Version
Exit	

I) ZRX-HR50からUSBケーブルを抜き、セットの電源をOFFにしてください。

※アップデートに失敗した場合

アップデートに失敗した場合は下記のような画面が表示されます。その場合は[Quit]をクリックした後、再度 Updaterを起動し、アップデートを実行してください。



6.アップデート後の確認

ソフトウェアが正常にアップデートされたことを確認します。

本項では、ZRX-HR50を例に説明しますが、他の機種も同様の手順です。型名を読み替えて確認を行ってください。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) UpdaterをインストールしたPCと、ZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) スタートメニューから、[All Programs] -> [Sony DWZ Flash Write Tool] -> [ZRX-HR50 Ver. 1.100



D) [Read Version] をクリックします。

ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	
Write	Read Version
Exit	

E) ソフトウェアバージョンが表示されます。アップデートされていることを確認して、[OK]をクリックします。



F) これでソフトウェアのバージョン確認は終了です。Updaterを終了する場合は[Exit]をクリックしてください。

ZRX-HR50 Ver.1.100 Updater	
Write	Read Version
Exit	

G) ZRX-HR50からUSBケーブルを抜き、セットの電源をOFFにしてください。