


乾電池を入れる

付属の単3形乾電池3個を入れる。



乾電池を入れると、表示窓に「日 午前0:00」が約10秒間点滅します。(時計の合わせかたについては右段の「時計を合わせる」をご覧ください。)


乾電池の交換時期について

- 乾電池が消耗していくと表示窓に△マークと「Lo BATT」と表示が点滅します。その場合は新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池は標準使用状態(着信が1日に5回あり、データ検索を1日1分する場合)で約10か月使えます。(ソニーマンガン乾電池使用時)
- 着信、VIP着信、拒否着信の回数が多い場合、乾電池の消耗が早くなります。このようなときは、アルカリ乾電池をお使いください。

ご注意
△マークと「Lo BATT」と表示が点滅した状態で電池を交換せずに本機を使い続けると、下記のような不具合が起こります。電池は早めに交換してください。
・電話機の呼び出し音が始めに短く鳴る(このとき電話を取ると切れてしまう)
・データが表示できない
・着信データが記録できない
・全てのデータが消去され、時計表示が「日 午前0:00」に戻る

乾電池を交換する


- 1 「回線」側の電話回線コードをはずす。



2 1分以内に乾電池を交換する。



- 3 電話回線コードをつなぎ直す。



ご注意
乾電池の交換は、本機を電話回線に接続して1か月以上経過してから行ってください。1か月以内に電池交換をすると、データが消滅してしまうことがあります。

黒電話など、お使いの電話機によっては最初に「チン」と短く鳴る場合があります。

VIPデータ表示は約10秒たつと時刻表示に戻ります。それ以前に時刻表示に戻したいときは、着信データボタンを約2秒押してください。

時計を合わせる

表示窓には「曜日 午前/午後 時刻」が表示されます。乾電池を入れると、表示窓に「日 午前 0:00」が約10秒間点滅します。時刻合わせを行なうには次のようにします。


- 1 表示が点滅から点灯に変わったから、時刻合わせボタンを2秒以上押す。

「日」のみが点滅し、時刻設定モードになります。



- 2 +または-ボタンを押して曜日を合わせる。

+ボタンで、月、火、水、...と変わり、-ボタンで、土、金、木、...と変わります。



- 3 時刻合わせボタンを押す。

「午前 0」が点滅します。



- 4 +または-ボタンを押して時間を合わせる。

5 手順3、4と同様に分を合わせる。

- 6 時刻合わせボタンを押す。



時計が動き始めます。

時計を合わせ直すには

時刻合わせボタンを2秒以上押します。時刻設定モードになりますので、「時計を合わせる」の手順2から6を行います。

新しい着信データが入ると「NEW」表示が出ます。着信データを検索するときに「NEW」表示は消えます。

電池が消耗し△マークと「Lo BATT」と表示が出ると、新しいデータが入っても「NEW」表示は出ません。

着信データは25件まで記録されますが、25件を超えると古いデータから消えて新しいデータが残ります。

着信データを検索するには

時刻表示が出ていているときに操作します。

着信データボタンを押す。

最新の着信データが表示されます。もう一度ボタンを押すと、次のデータが表示され、データの終りまで行くと「END」表示が出ます。約1秒後に時刻表示に戻ります。

拒否した電話番号から何回も電話がかかってきた場合は、最新のものが表示され、着信順位表示が約2秒表示されたのち、拒否した回数が点滅します。

(例)拒否した電話番号から10回電話がかかってきたとき



ご注意
乾電池の交換は、本機を電話回線に接続して1か月以上経過してから行ってください。1か月以内に電池交換をすると、データが消滅してしまうことがあります。

黒電話など、お使いの電話機によっては最初に「チン」と短く鳴る場合があります。

VIPデータ表示は約10秒たつと時刻表示に戻ります。それ以前に時刻表示に戻したいときは、着信データボタンを約2秒押してください。

ご注意
「非通知」を拒否登録してあると、NTTと「回線ごと非通知」契約をしているかからの電話はすべてつながりません。「186」を頭につけてダイヤルするようにお伝えください。


操作

着信データ表示機能を使う

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」に加入している電話回線に電話がかかってくると、表示窓に「NEW」の表示が出たあと、相手の電話番号が表示されます。表示される内容について詳しくは裏側の「ナンバー・ディスプレイ」についてをご覧ください。

1 表示が点滅から点灯に変わったから、時刻合わせボタンを2秒以上押す。

「日」のみが点滅し、時刻設定モードになります。




- 2 +または-ボタンを押して曜日を合わせる。

+ボタンで、月、火、水、...と変わり、-ボタンで、土、金、木、...と変わります。



- 3 時刻合わせボタンを押す。

「午前 0」が点滅します。



- 4 +または-ボタンを押して時間を合わせる。

5 手順3、4と同様に分を合わせる。

- 6 時刻合わせボタンを押す。



時計が動き始めます。

時計を合わせ直すには

時刻合わせボタンを2秒以上押します。時刻設定モードになりますので、「時計を合わせる」の手順2から6を行います。

新しい着信データが入ると「NEW」表示が出ます。着信データを検索するときに「NEW」表示は消えます。

電池が消耗し△マークと「Lo BATT」と表示が出ると、新しいデータが入っても「NEW」表示は出ません。

着信データは25件まで記録されますが、25件を超えると古いデータから消えて新しいデータが残ります。

着信データを検索するには


時刻表示が出ていているときに操作します。

着信データボタンを押す。

最新の着信データが表示されます。もう一度ボタンを押すと、次のデータが表示され、データの終りまで行くと「END」表示が出ます。約1秒後に時刻表示に戻ります。

拒否した電話番号から何回も電話がかかってきた場合は、最新のものが表示され、着信順位表示が約2秒表示されたのち、拒否した回数が点滅します。

(例)拒否した電話番号から10回電話がかかってきたとき



ご注意
乾電池の交換は、本機を電話回線に接続して1か月以上経過してから行ってください。1か月以内に電池交換をすると、データが消滅してしまうことがあります。

黒電話など、お使いの電話機によっては最初に「チン」と短く鳴る場合があります。

VIPデータ表示は約10秒たつと時刻表示に戻ります。それ以前に時刻表示に戻したいときは、着信データボタンを約2秒押してください。

ご注意
「非通知」を拒否登録してあると、NTTと「回線ごと非通知」契約をしているかからの電話はすべてつながりません。「186」を頭につけてダイヤルするようにお伝えください。

着信データを削除するには

時刻表示が出てているときに操作します。

- 1 着信データボタンを押して削除したい電話番号を表示する。

2 削除ボタンを押す。

表示が点滅します。

間違えて削除ボタンを押したときは
着信データボタンを押すか、点滅が終わるまで約20秒待ってください。

- 3 削除ボタンをもう一度押す。

データは削除され、時刻表示に戻ります。

拒否データを削除するには

時刻表示が出てているときに操作します。

- 1 VIPデータボタンを押して削除したい電話番号を表示する。

2 削除ボタンを押す。

「VIP」表示と番号及びVIPランプ(緑)が点滅します。

間違えて削除ボタンを押したときは
VIPデータボタンを押すか、点滅が終わるまで約20秒待ってください。

- 3 削除ボタンをもう一度押す。

データは削除され、時刻表示に戻ります。

VIPデータを削除するには

時刻表示が出てているときに操作します。

- 1 VIPデータボタンを押して削除したい電話番号を表示する。

2 削除ボタンを押す。

表示が点滅します。

間違えて削除ボタンを押したときは
VIPデータボタンを押すか、点滅が終わるまで約20秒待ってください。

- 3 削除ボタンをもう一度押す。

データは削除され、時刻表示に戻ります。

故障かな?と思ったら

修理に出す前にもう1度お調べください。

症状

原因/処置

着信データ、拒否データ、VIPデータが表示されない。

・データがないつもときは表示は出ません。

・キャッシュボンで受けていませんか?

本機では、キャッシュボンの番号は表示されません。

拒否登録またはVIP登録しようとするとエラー表示が出る。

拒否登録できない。

・「非通知」「公衆電話」「表示範囲」はVIP登録できません。

ボタンの操作ができない。

・電話がかかるまで40秒間は、ボタンの操作はできません。

受話器を取っても「ツー」音がしない。

・本機が信号を処理している間は電話機を使いませんが、故障ではありません。

受話器を取ったときに「ジャー」・受信信号の処理中です。すぐに受話器を置いて、そのままお待ちください。

表示がない。

・乾電池は本当に正しい向きで入っていますか?

・乾電池は消耗していないませんか?

時計以外は使えない。

・電話回線コードはきちんと接続されていますか?

着信データが記録されない。

・電話回線コードは正しく接続されていますか?

電話機の呼び出し音が最初に短く鳴ります。

・乾電池は消耗していないませんか?

・電話回線コードは正しく接続されていますか?

部品の保有期間について

当社では、ナンバー・ディスプレイアダプターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能の場合がありますので、お買い上げ店が、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

・型名: TL-C11

・故障の状態: できるだけ詳しく

・お買い上げ年月日

主な仕様

外形寸法

約105 × 80 × 33.4 mm(幅/高さ/奥行き)

約170 g(乾電池を含む)

単3形乾電池 × 3本

標準使用状態にて約10か月(ソニーマンガン乾電池