



























ご利用にあたって

・Windows PCまたはMacでご使用になる場合は、必ず最新のSxSデバイスドライバをインストールしてください。詳細は次のホームページでご確認ください。
<http://www.sony.jp/products/Professional/ProMedia/index.html>
 ・機器のファームウェアのアップデートについては、機器のホームページをご確認ください。 <http://www.sony.jp/products/Professional/xdcamex/>
 ・機器のファイル形式と異なるSxSメモリーカードをご使用になる場合、ご使用前に機器でSxSメモリーカードを再フォーマットする必要があります。
 ・フォーマットすると記録されているデータは消去されます。フォーマットの前に必ずバックアップを取ってください。

	SxS-1					SxS PRO			SxS PRO+				
	SBS-32G1*1 	SBS-32G1A SBS-64G1A 	SBS-32G1B SBS-64G1B SBS-128G1B 	SBS-32G1C 	SBS-64G1C SBS-128G1C 	SBP-8 SBP-16 	SBP-32 	SBP-64A 	SBP-64B SBP-128B 	SBP-64C SBP-128C 	SBP-64D SBP-128D 	SBP-256D 	SBP-64E SBP-128E SBP-256E 
XDS-1000 	○*4*5	○*4*5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは3.21以降にて対応します。	○*4*5	○*4*5	○*4*5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.0以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.7以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは3.21以降にて対応します。
XDS-PD1000 	○*4*5	○*4*5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは3.21以降にて対応します。	○*4*5	○*4*5	○*4*5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.0以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.7以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは3.21以降にて対応します。
XDS-PD2000 	○*4*5	○*4*5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは3.21以降にて対応します。	○*4*5	○*4*5	○*4*5	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.0以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.4以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは2.7以降にて対応します。	○*4*5 機器のファームウェア・バージョンは3.21以降にて対応します。
PDW-HD1550 	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13 機器のファームウェア・バージョンは1.4以降にて対応します。	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13 機器のファームウェア・バージョンは1.14以降にて対応します。
PMW-50 	○*4 MXF記録する際はメディアのファームウェア・アップグレード(機能拡張)が必要です。	○*4	○*4	○*4	○*4	○*4	○*4	○*4	○*4	○*4	○*4	○*4	○*4
PMW-10MD 	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○	○	○	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。	○ 機器のファームウェア・バージョンは1.20以降にて対応します。
PMW-1000 	○*8	○*8	○*8 機器のファームウェア・バージョンは1.1以降にて対応します。	○*8 機器のファームウェア・バージョンは1.1以降にて対応します。	○*8 機器のファームウェア・バージョンは1.43以降にて対応します。	○*8	○*8	○*8	○*8	○*8	○*8 機器のファームウェア・バージョンは1.1以降にて対応します。	○*8 機器のファームウェア・バージョンは1.1以降にて対応します。	○*8 機器のファームウェア・バージョンは1.34以降にて対応します。
PMW-RX50 	○*12 MXF記録する際はメディアのファームウェア・アップグレード(機能拡張)が必要です。	○*12	○*12	○*12	○*12	○	○	○	○	○	○	○	○
PMW-PZ1 	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.21以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.1以降	○ UDF/FAT32はV1.21以降
PXU-MS240 	○*2	○*2 機器のファームウェア・バージョンは1.11以降にて対応します。	×	×	×	○*2	○*2	○*2	○*2 機器のファームウェア・バージョンは1.11以降にて対応します。	×	×	×	×
SBAC-US10 	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3
SBAC-US20 	○*3	○*3	○*3*7	○*3*7	○*3*7	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3*7	○*3*7	○*3*7	○*3*7
SBAC-US30 	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3
SBAC-UT100 	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3

注釈

- メディアのファームウェア・アップデートが必要な場合があります。詳細は次のホームページでご確認ください。
<http://www.sony.jp/products/Professional/ProMedia/index.html>
- UDF形式およびexFAT形式でフォーマットしたSxSメモリーカードはご使用になれません。
- UDF形式でフォーマットしたSxSメモリーカードをWindows PCまたはMacでご使用になる場合は、SxS UDF Driverをインストールしてください。詳細は機器のホームページをご確認ください。
<http://www.sony.jp/products/Professional/XDCAM/>
- SxSメモリーカード内のコンテンツデータを内部ストレージにコピーする際、ファイル形式(FAT/UDF)は自動検知されます。
- UDFフォーマットの場合:メモリーカードへのコピーはできません。 FAT/exFATフォーマットの場合:メモリーカードへのコピー、記録、クリップの削除、メモリーカードのフォーマットなどの操作はできません。(メモリーカードから機器へのコピーは可能)
- XAVCスローモーションやSSIPなど一部の記録モードは動作保証外となります。
- SBAC-US20のファームウェアアップデートが必要です。詳細は機器のホームページをご確認ください。
- FATフォーマットの場合:メモリーカードへの記録(コピーを含む)、クリップの削除、メモリーカードのフォーマットなどの操作はできません。
- 動作保証対象外です。
- XAVCスローモーション記録モードは動作保証外となります。
- *6 に加えて4K/QFHD XAVC記録フォーマット記録も動作保証外となります。
- XAVC-I 1080/60p,50pは動作保証対象外です。
- USBリーダーライターSBAC-US20/US30およびSBS-UT100を接続して使用可能。 SBS-UT100は機器のファームウェア・バージョンは1.14以降にて対応します。
- MPEG HD420のFAT記録には対応していません。
- XAVC-Hには対応していません。
- 4K XAVC-Hには対応していません。