

Callsign Master Web

ヘルプガイド



The screenshot shows the Callsign Master Web interface. On the left is a sidebar with icons for 'お知らせ' (Announcements), '契約情報' (Contract Information), '端末' (Devices), 'パーティー' (Parties), and '端末設定' (Device Settings). The main area has tabs for 'SBSC Callsign Test' and 'Volume Test'. A search bar at the top right contains 'ユーザー名' (User Name) and 'パーティーネーム' (Party Name). Below this are sections for '端末設定名' (Device Setting Name), 'リスト' (List), and '使用許可' (Allow Use). A table lists devices with their names and various permission settings:

端末	パーティーネーム	端末設定名	リスト	使用許可	送信許可	電源	PTT
14-XperiaAce3-6				ON	ON	OFF	OFF
11-XperiaAce2-3				ON	ON	OFF	OFF
13-XperiaAce3-5				ON	ON	OFF	OFF
iPhoneXS-K051				ON	ON	OFF	OFF
iPhoneXS-K052				ON	ON	OFF	OFF
12-XperiaAce2-5				ON	ON	OFF	OFF
mkipixel7a				ON	ON	OFF	OFF

Copyright 2023 Sony Marketing Inc.

2024/03/11

目次

1 はじめに	3
2 本サービスを使用する前に	3
2.1 本サービスの特長	3
2.2 Master Web の利用	4
2.3 Professional ID について	5
2.4 Callsign と Professional ID の関係	6
3 操作画面	7
3.1 メニューバー	7
3.2 お知らせ	8
3.3 契約情報	8
3.4 端末	9
3.5 パーティー	10
3.6 端末設定	10
4 操作手順（インカムとして利用）	11
4.1 使用する端末の登録	11
4.2 端末のリモート制御	12
4.3 パーティーについて	13
4.4 パーティーの登録・変更	13
4.5 パーティーの端末への割り当て	14
4.6 パーティーの解除	15
4.7 端末設定（アプリリモート設定）について	16
4.8 端末設定（アプリリモート設定）の登録・変更	16
4.9 端末設定（アプリリモート設定）の割り当て	17
4.8 端末設定（アプリリモート設定）の解除	17
5 操作手順（音声配信として利用）	18
5.1 音声を送信する端末の登録	18
5.2 音声を受信する端末の登録	18
5.2.1 パーティーの登録・変更	18
5.2.2 パーティーを音声受信端末へ登録	18
5.2.3 パーティーの削除	19
6 その他	20
6.1 ご使用上の注意	20
6.1.1 遅延について	20
6.1.2 ネットワークについて	20
6.1.3 複数ブラウザからのアクセスについて	20
6.1.4 Master Web で発行する QR コードの違い	20
7 お問い合わせ	21

1 はじめに

Callsign Master Web（以降、Master Web と呼びます）の使いかたを説明するヘルプガイドです。Master Web を使うために必要な手順、各種設定や操作を説明します。本ヘルプガイドに掲載している画面やイラストは、実際の表示と異なることがあります。デザインおよび仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2 本サービスを使用する前に

2.1 本サービスの特長

Master Web は、web ブラウザ上から Callsign アプリを使用する端末の登録や状態監視、リモート制御などができる管理者向けのサービスです。サービスに関するお知らせも本サービス上で確認できます。

Master Web URL : <https://master.callsign-app.com>

動作環境

- 対応ブラウザ : Google Chrome（常に最新版を利用して下さい）
- ディスプレイ解像度 : WXGA 以上

注意事項

- 本サービスはご契約者向けのサービスです。ご契約頂いていない方は、使用できません。
- ログイン時に ID とパスワードの入力が必要です。（Professional ID）
- リロードは使用できません。
- ブラウザがアクティブでない時間が続くと、自動でログアウトする場合があります。
- 動作環境下での動作を保証するものではありません。使用する環境によっては、正しく動作しないことがあります。

2.2 Master Web の利用

Master Web は、ご契約者向けのサービスです。ご契約頂いていない方は、使用できません。ご契約頂くと有償機能が利用できるようになります。機能の違いは下記表の通りです。

プロジェクトの指定をすることで、同一グループ名による外部との混信がなくなります。

	無償機能	有償機能
接続端末数	5 台まで	無制限（契約数に依存）
同時利用グループ数	1 グループのみ/端末	6 グループまで/端末
会話の送信時間	計 10 分間まで/時間/端末あたり	無制限 (連続送信は 24 時間まで)
個別通話機能	なし	あり
グループコール機能	なし	あり
Master Web（管理）機能	なし	あり
プロジェクトの指定	指定不可（Trial project）	指定可能

Master Web を利用するには Professional ID の登録が必要になります。有償機能を申し込み頂いた際に新規に作成します。利用規約・プライバシーポリシーなどに同意頂いた上でご利用頂けます。

2.3 Professional IDについて

Professional IDは、ソニーの業務用途向けのアカウントになります。Professional IDはユーザー毎のアカウントになりますが、テナントと呼ばれる法人単位で管理され、テナントのAdmin権限を持つユーザーにより配下のユーザーアカウントを管理（登録・削除）することができます。

Professional IDはシングルサインオンに対応しています。

Professional IDに関する詳細は以下のwebサイトをご確認ください。

- Professional ID ヘルプ

<https://www.pro-id.sony.net/#/help?lang=ja>

- Professional ID ヘルプガイド（英語版のみ）

<https://helpguide.sony.net/pro/idm/v1/en/index.html>

注意事項

Professional IDはユーザーのメールアドレスと1：1で関連付けられます。そのためProfessional ID1つに複数のメールアドレスを登録することはできません。また1つのProfessional IDは1つのテナントのみに所属できますが、複数のテナントには所属できません。複数のテナントを利用する場合は異なるメールアドレスで複数Professional IDを作る必要があります。

2.4 Callsign と Professional ID の関係

本サービスにおいて Professional ID は Master Web へのログインアカウントとして利用します。Professional ID はユーザー毎のアカウントになりますが、法人単位で管理するテナントの配下に Callsign の契約ごとのマスター項目（Callsign のサービスではプロジェクトと表現します）が用意され、テナントおよびマスター項目に Professional ID が紐づくことになります。

例えば 1 つの法人で複数の部署が個別に契約する場合、契約ごとにテナントを作る、またはテナントは 1 つのテナントで複数のマスター項目（契約）を所有する、どちらの構成でも利用できます。

1 つのテナントで複数の契約を所有する場合、アクセス権の設定はテナント配下のマスター項目（1 階層目）というグループ単位で行います。契約時にその契約のアクセス権を割り当てるマスター項目（マスター項目名）を指定します。マスター項目に所属するユーザーがその契約のアクセス権を与えられたことになります。

マスター項目のユーザーはテナントの Admin 権限を持つユーザーにより自由に割り当てることができ、ユーザー側で自由にアクセスできるユーザーを設定できます。

Professional ID を所有していても、Callsign の契約がない場合は利用できません。

<利用例>



- ①** : テナント（Professional ID の管理）と、各マスター項目（Callsign の契約：品川支店と大崎支店）の利用が可能。
- ②** : マスター項目（Callsign の契約：品川支店）の利用が可能。
- ③** : マスター項目（Callsign の契約：大崎支店）の利用が可能。

3 操作画面

本セクションでは、Master Web の画面における、各部の機能と働きを説明しています。
メニューバーエリアと 4 つのタブ（お知らせ、契約情報、端末、パーティー）から構成されます。

3.1 メニューバー

The screenshot shows the top navigation bar of the Master Web interface. It includes the project name "SBSC Callsign Test", a dropdown menu labeled "VolumeTest", a "ログイン ID 名" (Login ID Name) field, and three buttons: a user icon (highlighted with a red box and labeled ②) and a three-dot icon (highlighted with a red box and labeled ③). A red box also highlights the dropdown menu itself (labeled ①).

ユーザー名	パーティー名	端末設定名	リスナー	使用許可	送信許可	電源	PTT
14-XperiaAce3-6				ON	ON	OFF	OFF
11-XperiaAce2-3				ON	ON	OFF	OFF
13-XperiaAce3-5				ON	ON	OFF	OFF
iPhoneXS-K051				ON	ON	OFF	OFF
iPhoneXS-K052				ON	ON	OFF	OFF
12-XperiaAce2-5				ON	ON	OFF	OFF
mkpixel7a				ON	ON	OFF	OFF

Copyright 2023 Sony Marketing Inc.

① プロジェクト名

プロジェクト（Callsign の契約、Professional ID のマスター項目に該当します）ごとに端末の管理を行うことができます。プロジェクトが複数ある場合（ユーザーに複数契約のアクセス権がある場合）は、プロジェクトを選択することで表示するプロジェクトを切り替えることができます。

② アカウントメニュー ボタン

ログアウトできます。ログアウトは Professional ID のログアウトを意味します。明示的にログアウトを実行しなければログイン後 2 時間以内は再度パスワードを入力せずにログインすることができます。

③ オプションメニュー ボタン

- ・プライバシーポリシー

プライバシーポリシーを表示します。

- Professional ID

Professional ID に関する下記の設定変更ができます。

- パスワード変更

Professional ID のパスワードを再設定できます。

- 秘密の質問

パスワードリセット用の質問および回答を設定できます。

- 管理者向けサービス

登録しているグループおよびユーザーの確認ができます。

- お問い合わせ

契約を行いたい、契約端末を増やしたい、仕様の確認など問い合わせ事項がございましたら、お問い合わせ web フォームからお問い合わせください。外部リンクのため新しいウィンドウで表示されます。

- Callsign 製品紹介

Callsign の製品紹介サイトを表示します。外部リンクのため新しいウィンドウで表示されます。Callsign の仕様や FAQ はこちらでご確認ください。

<https://www.sony.jp/professional/solution/callsign/index.html>

3.2 お知らせ

サービスに関するお知らせが表示されます。

3.3 契約情報

契約に関する情報（テナント名、プロジェクト名、登録端末数、最大登録端末数、接続端末数、契約種別、契約開始、契約期限、端末の利用状況）を確認できます。

接続端末数（契約数）を増やしたい際には、営業担当もしくは、オプションメニューのお問い合わせからお問い合わせください。

端末の利用状況は、過去 2 週間までさかのぼって利用状況をグラフで確認することができます。

3.4 端末

① 登録済端末一覧

登録をおこなった端末（スマートフォン）のユーザー名が表示されます。詳細については「4.1 管理する端末の登録」をご確認下さい。

端末は登録した順に表示されますが、ユーザー名のタグをクリックして並び替え（昇順もしくは降順）が可能です。

パーティー登録した端末はパーティー名が表示され、リスナー用 QR コードで登録した端末はリスナーの項目に✓（チェックマーク）が表示されます。

② 端末の状態監視・制御

端末（スマートフォン）の状態監視および端末の遠隔制御が可能です。詳細については「4.2 端末のリモート制御」をご確認下さい。

③ 端末の絞り込み、並び替え

表示する端末（スマートフォン）絞り込みや並び替えをすることが可能です。ユーザー名もしくは、パーティー名からの検索と、使用および送信許可の ON/OFF から絞り込みができます。

④ 編集ロックボタン

編集ロックを解除することで、端末の登録/削除や制御ができます。操作しない場合は、ロックした状態でご利用ください。

3.5 パーティー

パーティの登録や編集ができます。詳細については「4.3 パーティーについて」および「4.4 パーティーの登録・変更」をご確認下さい。

3.6 端末設定

登録された端末のアプリの設定を遠隔で設定することができます。詳細については「4.3 パーティーについて」および「4.4 パーティーの登録・変更」をご確認下さい

4 操作手順（インカムとして利用）

インカムやトランシーバーの基本機能を使用する際に行う操作です。利用開始時は、この手順に沿って操作ください。

4.1 使用する端末の登録

最初に使用する端末（スマートフォン）の登録を行います。登録することで各端末は有償機能を利用できるようになります。また、複数のプロジェクトに登録することで、プロジェクトを切り替えて利用できるようになります。

- ① 端末画面を選択し、編集ロックボタンを解除、端末を追加するボタン（+）をクリックします。
- ② 端末用 QR コードが表示されます。
- ③ 端末の Callsign アプリを起動し、QR カメラボタンを押してこの端末用 QR コードを読み込みます。
- ④ 成功すると、Web の端末画面に登録された端末のユーザー名が表示され、アプリは自動で登録したプロジェクトに切り替わります。



例：QR コードイメージ

既に登録済みの端末の場合は、単にプロジェクトが切り替わるだけになります。また過去に Master Web で登録削除していた場合は新規で登録します。アプリ側では過去データを削除し上書きします。

注意事項

端末用 QR コードはログイン中のみ有効な一時的な登録コードになります。ログアウトした場合は、その QR コードは利用できません。再度ログインして新しい QR コードを使って登録する必要があります。

端末のユーザー名は、アプリをインストールしたときに入力したユーザー名がデフォルトとして登録されます。接続するプロジェクトごとに固有のユーザー名を設定したい場合は、端末側でプロジェクトを切り替えたうえでユーザー名を変更してください。アプリ側でプロジェクトを変更すると自動でユーザー名が切り替わります。

4.2 端末のリモート制御

プロジェクトに接続している登録端末は、アプリの電源（起動）状態・PTT 状態がリアルタイムに表示されます。編集ロックを解除することで、アプリの電源 ON/OFF、PTT OFF の操作を端末ごとに制御することができます。

端末ごとに使用許可・送信許可を設定できます。使用許可を OFF にした場合は登録済のプロジェクトを利用できなくなります。送信許可を OFF にした場合は送信だけできなくなります（聞くだけになります）。デフォルトは両方とも ON です。

端末は 1 画面（ページ）あたり 25 端末まで同時に表示できます。端末の数が多い場合は、ユーザー名やパーティー名、使用許可、送信許可を使って表示を絞り込むことができます。

アプリの起動状態やネットワークの状態によっては制御を受信できないことがあります。その場合は再度操作してください。

アプリの電源一括制御

アプリの電源制御について 1 台ずつ制御するのではなく、パーティー画面からパーティー単位で一括制御することができます。



注意事項

※リモート制御を受ける端末について、OS によって動きが異なります。


<Android の場合>

制御が即時反映されます。ただしアプリが完全に終了している場合、他のプロジェクトを選択している場合やネットワークに接続されていない場合は、制御できません。

<iOS/iPadOS の場合>

アプリがフォアグラウンド（画面に表示されている）状態の場合、Android と同様に、即時反映されます。

アプリがバックグラウンド（画面消灯時や他のアプリがフォアグラウンドにある）状態の場合もしくはネットワークに接続されていない場合、スマートフォンに、「電源を入れてください」などのメッセージが通知され、このメッセージを開くと Callsign のアプリの電源が入るなどのリモート制御が行われます。



例：電源制御時の表示


4.3 パーティーについて

パーティーとは、複数グループを 1 つにまとめたものです。複数のグループを端末に設定する場合、1 つ 1 つ設定するのは大変なため、パーティーという単位で複数のグループをまとめることで、端末への複数グループの登録を簡単にします。

パーティーは Master Web からのみ作成と割り当てを行うことができ、またパーティーを割り当てられた端末のグループは強制的に設定され、グループの変更などは一切できなくなります。ただしパーティーで割り当てられたグループのうちどのグループを利用するかの選択はできます。

4.4 パーティーの登録・変更

パーティーを利用するには、最初にパーティーを登録します。登録できる最大数は 25 パーティーになります。
1 パーティーあたり 60 グループまで登録できます。



- グループ名（4 文字以上 16 文字まで、記号・空白は不可）

パーティーで作成するグループは端末で作成するグループとは別になり混信することはありません。パーティーに割り当てられていない端末はパーティーで作成したグループにアクセスすることはできません。

ただし、パーティー間で同一のグループ名を命名した場合は、異なるパーティー名が割り当てられた端末でも同一グループとみなしてアクセスすることができます。

パーティーでグループの順番を入れ替えたい場合は、該当グループの順番部分を選択肢、ドラッグ & ドロップで移動してください。移動が完了すると自動で番号が割り振られます。

パーティーに登録しているグループ名を変更すると、端末に割り当てているグループ名も自動的に変更されます。グループ名の変更だけであれば、端末への割り当てを再度行う必要はありません。

4.5 パーティーの端末への割り当て

端末にパーティーの割り当てを行います。端末を選択するとパーティーに追加・解除のボタンが表示されます。追加ボタンを押すと登録されたパーティーの選択画面になり、1つ選んで登録します。同時に登録できるパーティーは1端末1パーティーになります。

ユーザー名	パーティー名	端末設定名	リスト	使用許可	送信許可	電源	PTT
14-XperiaAce3-6			ON	ON	OFF	OFF	
11-XperiaAce2-3			ON	ON	OFF	OFF	
13-XperiaAce3-5			ON	ON	OFF	OFF	
iPhoneXS-K051			ON	ON	OFF	OFF	
iPhoneXS-K052			ON	ON	OFF	OFF	
12-XperiaAce2-5			ON	ON	OFF	OFF	
mkpixel7a			ON	ON	OFF	OFF	

4.6 パーティーの解除

パーティーの解除ボタンで割り当てを解除することができます。

パーティーを解除すると、パーティー登録前にアプリのグループリスト画面に表示されていたグループは全て削除されます。再度、登録したい場合は、履歴から再登録してください。

パーティー自体を削除した場合、該当のパーティー割り当てられた端末があった場合は端末のパーティー設定が解除されます。


パーティーの割り当て



運用中の画面



パーティーの解除



注意事項

ネットワークの状態によっては端末が制御を受信できない場合があります。その場合は電源ボタンを押したときに状態不一致が判明すると通知メッセージと共に、正しい設定が反映されます。確認のうえ再度電源ONボタンを押してください。状態の不一致が発生する場合はMaster Webでの設定が優先されます。端末は通知が届かなくてもMaster Webと異なる使い方はできません。

4.7 端末設定（アプリリモート設定）について

アプリリモート設定とは、端末設定を割り当てることにより、登録された端末の設定をリモートで一括に設定することができる機能です。端末側でユーザーが設定を調整する必要がなくなり、アプリの利用を簡単にします。Master web からアプリリモート設定をされると、設定された端末ではアプリの設定項目が表示されなくなり、変更ができなくなります。

アプリリモート設定を行う端末設定は Master Web からのみ作成と割り当てを行うことができ、また端末設定を割り当てられた端末の設定は、次にアプリの電源を ON にすると設定が強制的に変更されます。

4.8 端末設定（アプリリモート設定）の登録・変更

端末設定は端末設定名を入力し、設定の各項目のオン/オフ、任意/固定などを設定します。また固定の項目については、レベルの数値をスライダーで設定してください。登録するをクリックすると、端末設定が作成されます。

端末設定名 端末設定01

低遅延 OFF

効果音 ON

操作音 ON

PTT呼出音 ON

トーカ受信音 OFF

会話モード インカム

音声デバイスの設定 OFF

ボイスヒアリングエンハンサー OFF

マイク設定

マイク音量ゲイン 任意

マイクエコゲイン 任意

インテリジェントノイズフィルター ON

自動PTT OFF (時間) OFF

自動PTT OFF (無音) OFF

音声でPTT ON 不許可

Bluetooth PTTボタン方式 任意

再生設定

スピーカー音量ゲイン 任意

✓ 登録する

4.9 端末設定（アプリリモート設定）の割り当て

端末のアプリリモート設定を行います。端末を選択すると端末設定に追加・解除のボタンが表示されます。追加ボタンを押すと登録された端末設定の選択画面になり、1つ選んで登録します。同時に登録できる端末設定は1端末1つです。



The screenshot shows a software interface titled "SBSC Callsign Test VolumeTest". On the left is a sidebar with icons for "お知らせ", "契約情報", "端末", "パーティー", and "端末設定". The main area has tabs for "+ パーティーを追加", "- パーティーを解除", "+ 端末設定を追加" (which is highlighted with a red box), "- 端末設定を解除", and "削除". Below this is a table with columns: ユーザー名 (User Name), パーティー名 (Party Name), 端末設定名 (Terminal Setting Name), リスナー (Listener), 使用許可 (Use Permission), 送信許可 (Send Permission), 電源 (Power), and PTT. The table lists several devices: 14-XperiaAce3-6, 11-XperiaAce2-3, 13-XperiaAce3-5, iPhoneXS-K051, iPhoneXS-K052, 12-XperiaAce2-5, and mkpixel7a. Each row has four green "ON" buttons for the first four columns and two orange "OFF" buttons for the last two. At the bottom of the table is the text "Copyright 2023 Sony Marketing Inc."

4.8 端末設定（アプリリモート設定）の解除

端末設定の解除ボタンで割り当てを解除することができます。

端末設定を解除すると、端末の設定はアプリリモート設定前に戻ります。

端末設定自体を削除した場合、該当の端末設定に割り当てられた端末があった場合は端末の設定が解除されます。

5 操作手順（音声配信として利用）

音声配信（ラジオ）のような話し手と聞き手が明確に分かれている場合に利用する機能です。聞き手には送信権限が無く、聞くだけの権限が付与されます。

5.1 音声を送信する端末の登録

音声を送信する端末は、「4 操作手順（インカムとして利用）」の手順で登録を行います。端末登録からパーティー設定までの手順をご確認ください。

5.2 音声を受信する端末の登録

音声を受信する（受信のみ、送信はできません）端末の登録を行います。

5.2.1 パーティーの登録・変更

受信する端末を登録するにあたり、最初にパーティーの登録が必要になります。パーティーの登録方法は、「4.4 パーティーの登録・変更」をご確認ください。

5.2.2 パーティーを音声受信端末へ登録

受信する端末の登録を行います。リスナー登録することで、各端末はプロジェクトへの端末登録、パーティー登録、送信権限がオフの状態で登録されます。

- ① パーティー画面を選択し、編集ロックボタンを解除します。
- ② 登録したいパーティーについて、リスナー登録ボタン（+）を押し、リスナー用QRコードを表示します。



-
- ③ 端末の Callsign アプリを起動し、カメラボタンを押してこのリスナー用 QR コードを読み込みます。
 - ④ 読み込みが完了すると、端末が登録されます。端末側はプロジェクトの登録とパーティの登録が行われます。
sample

注意事項

- リスナー用 QR コードは、端末用 QR コードと異なり、**不变でログアウト中も有効な登録コードとなります。**
- 既に登録済の端末は、リスナー用 QR コードの読み込みができません。端末画面から、パーティーを設定して頂くか、端末を一度削除しリスナー用 QR コードを読み込んでください。
- リスナー用 QR コードを使って登録した端末について、端末画面から送信権限を付与すると送信もできるようになります。ただし、パーティーを削除すると端末登録から削除されます。
- 一部のパーティー（本機能を搭載する前に作成したパーティー）では、リスナー用の QR コードが表示されません。QR コードが表示されない場合は、新たにパーティーを作り直してください。
- 一度作ったパーティーの名称およびグループの名称を変更しても QR コードは変わりません。

5.2.3 パーティーの削除

作成したパーティーを Master Web から削除すると、**削除したパーティーのリスナー用 QR コードを使って登録した端末は、端末から削除されます。**

6 その他

6.1 ご使用上の注意

6.1.1 遅延について

スマートフォン端末はネットワークを介して接続しているため遅延があります。またスマートフォン端末がネットワーク圏外になる場合もあり、その場合は状態が取得できなくなります。また端末の最初の状態を取得する場合も反映に数秒かかる場合があります。

6.1.2 ネットワークについて

使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者からアクセスされる可能性があります。ネットワークに接続する際には、セキュアなネットワークであることをご確認の上ご使用ください。

6.1.3 複数ブラウザからのアクセスについて

管理画面を利用するうえで、複数のブラウザなどから同時に同じ Master Web にログインした場合、各ブラウザでの操作結果は別のブラウザには反映されないことがあります。同時にログインすることは可能ですが、動作保証はいたしません。

6.1.4 Master Web で発行する QR コードの違い

Master Web から発行する QR コードは、端末用 QR コードとリスナー用 QR コードの 2 つがあります。主な違いは以下の通りです。

	端末用	リスナー用
用途	インカムとして利用する場合 (登録した端末で送受信が可能)	音声配信の受信端末として利用する場合 (登録した端末では受信のみで送信はできません)
QR コード	ログインごとに変化	不变 (固定)
QR コードの有効期限	Master web ログイン中のみ	ログイン状態にかかわらず有効
QR コードの表示場所	端末画面から表示	パーティー画面から表示
その他		リスナー用 QR コード (パーティー) で登録した端末は、該当のパーティーを削除すると端末登録から削除されます

7 お問い合わせ

製品に関するご質問や有償機能を使用したい場合は、ソニーマーケティング株式会社の Callsign の製品紹介 web ページからお問い合わせください。

<https://www.sony.jp/professional/solution/callsign/index.html>