

A

VERSION			
Software		Hardware	
4KMemoryPlayer	: 1.2.4.4511	CPLD1	: 1.0.0.2
FPGA-DRV	: 1.2.2.3902	CPLD2	: 1.0.0.0
FPGA-API	: 1.2.3.4388	FPGA1	: 1.2.4.0
I2C-DRV	: 1.2.2.4248	FPGA2	: 1.2.0.0
I2C-API	: 1.2.0.3186	BIOS	: R1.00.A1
ASIC-DRV	: 1.2.3.4331	Serial	: 00026
ASIC-API	: 1.2.3.4314	Check	: 3929,UOPAT
HDMI-CTRL	: 1.2.1.3851	2016/04/26 09:05:30	
4KMemPlySvc	: 1.2.1.3967		
WEB	: 1.2.1.4102		

日本語

バージョンアップ情報

上記の **A** は、バージョンアップ完了後に表示される画面です。
巻末の **B** は、再生対応フォーマットです。

V1.24 で更新される機能

HDMI AUDIO CHANNEL メニューの設定値

HDMI オーディオの ch3/ch4 の出力順を入れ替える設定を追加しました。

HDMI 規格 (ch3:LFE, ch4:Center) と ARIB ガイドライン (ch3:Center, ch4:LFE) に対応しています。

グループ	項目	内容	設定値
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	HDMI に多重する音声のチャンネル数と出力順の選択	Stereo : Track 1/2 の順で出力 6ch ch3/4 : Track 1/2, 3/4, 5/6 の順で出力 6ch ch4/3 : Track 1/2, 4/3, 5/6 の順で出力

ネットワーク接続用パスワードの出荷時の設定

ネットワークからの接続時に使用するパスワードの初期値をランダム文字列に変更しました。

初めてネットワークを使用するときは下記のメニュー項目を設定してください。

グループ	項目	内容	設定値
Network	NETWORK CONNECTION	ネットワーク機能の有効/無効の選択	「Enable」に設定する。
	NETWORK PASSWORD	ネットワークからの接続時に使用するパスワードの設定	任意のパスワードを設定する。

その他

- HD 59.94i/50i フォーマットで再生するとき、SDI 出力のビデオペイロード ID をライン 572 にも出力する。
- 再生停止 (STOP) 中の SDI 出力にレベル 0 のオーディオパケットを出力する。

V1.23 で更新される機能

- 特定ファイル名、連続リピート再生の安定性向上
- 特定条件での SDI 音声制御パケットを修正
- 動作安定性の改善

V1.22 で更新される機能

接続対応機器の追加

- SxS メモリーカードから ODS-D280U へのファイルコピー
- ポータブルメディア PSZ-SC48/SC96 からの再生
- XDS-PD2000 でリニア編集した PSZ-SC48 の再生

その他

- 外部ストレージとの接続が USB3.0 でないときに転送速度低下を知らせるメッセージを表示
- 特定条件での時刻、SDI 出力のビデオペイロード ID を修正
- 動作安定性の改善

V1.21 で更新される機能

再生可能フォーマットの追加

- XAVC Intra Class300 4096 × 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 × 2160 24P

XDCAM Station でリニア編集した SSD の再生

XDS-PD2000 でリニア編集した PSZ-SA25/SA48 の再生に対応しました。

MAINT メニューの追加

SHIFT ボタンを押しながら MENU ボタンを押すと MAINT メニューが表示され、以下のような各機能を有効にすることができます。

項目	内容
AUDIO IN SEARCH	サーチ中のオーディオ出力
MPEG 1440 × 1080 SIMPLE PB	HD1440 の簡易再生
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	音声トラックの選択
CHARACTER MENU	再生中にキャラクターを表示した状態で、MENU ボタンを押すと下記の項目が表示される。
CUE UP	タイムコード入力でキューアップする。
TIMER SEL	TIMECODE 表示を TIMER 表示に変更する。
CHARACTER PB BAR	再生中にキャラクターを 3 行表示した状態で、再生位置をバーで表示する。

その他

- キャラクター表示、プレイリスト、Web キーボード操作の機能拡充
- 一部の NLE で出力した HD 59i ファイルの再生不具合修正
- NLE で音声無しで出力したファイルの再生対応
- コピーエラー時の表示/リトライ処理の改善
- 動作安定性の改善

Release Note

After updating, the screen above **A** appears.

Supported playback formats shown in endnote **B**.

Functions Updated in V1.24

HDMI AUDIO CHANNEL menu setting values

Added a setting that changes the output order of HDMI audio ch3/ch4.

HDMI standard (ch3: LFE, ch4: Center) and ARIB guideline (ch3: Center, ch4: LFE) channel assignments supported.

Category	Item	Description	Setting values
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	Selects the number of audio channels to embed in HDMI and the output order.	Stereo: Output in Track 1/2 order 6ch ch3/4: Output in Track 1/2, 3/4, and 5/6 order 6ch ch4/3: Output in Track 1/2, 4/3, 5/6 order

Factory default password setting for network connection

The factory default password setting used when connecting from a network has been changed to a random character string.

Configure the following menu items when using a network for the first time.

Category	Item	Description	Setting values
Network	NETWORK CONNECTION	Network function enable/disable	Set to "Enable" by factory default.
	NETWORK PASSWORD	Password setting used when connecting from a network	Set to a random character string by factory default.

Other

- During playback in HD 59.94i/50i format, the video payload ID of the SDI output is also output on line 572.
- When playback is stopped (STOP), level 0 audio packets are output on the SDI output.

Functions Updated in V1.23

- Improved handling of file names and continuous repeat playback stability
- Fixed SDI audio control packet conformance under specific conditions
- Improved operating stability

Functions Updated in V1.22

Added connectivity support for devices

- Copy files from SxS memory card to ODS-D280U
- Playback from PSZ-SC48/SC96 portable media
- Playback support for PSZ-SC48 SSD after linear editing using XDS-PD2000

Other

- Displays message to inform you of drop in transfer speed when connected with external storage using other than USB 3.0
- Fixed time and SDI output video payload ID for specific conditions
- Improved operating stability

Functions Updated in V1.21

Added playback formats

- XAVC Intra Class300 4096 × 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 × 2160 24P

SSD playback after linear editing in XDCAM Station

Playback support for PSZ-SA25/SA48 SSDs after linear editing using XDS-PD2000.

Added MAINT menu

The MAINT menu is displayed by pressing and holding the SHIFT button and then pressing the MENU button. The following functions can be activated.

Item	Description
AUDIO IN SEARCH	Audio output during search
MPEG 1440 × 1080 SIMPLE PB	HD1440 simply playback
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	Audio track selection
CHARACTER MENU	Press the MENU button to display the following items when characters are displayed during playback.
CUE UP	Cue up at timecode input point
TIMER SEL	Change TIMECODE display to TIMER display
CHARACTER PB BAR	Display the playback position bar when the character display is set to 3 Lines during playback.

Other

- Enhanced text character display, playlist, and web keyboard functions
- Corrected playback fault when playing HD 59i files exported by some non-linear editors
- Playback support for files exported without audio by non-linear editors
- Improved display/retry processing when a copy error occurs
- Improved operating stability

Note de publication

Après la mise à jour, l'écran au-dessus de **A** s'affiche. Formats de lecture pris en charge affichés dans la note de fin de document **B**.

Fonctions mises à jour dans la V1.24

Valeurs de réglage du menu HDMI AUDIO CHANNEL

Ajout d'un réglage qui change l'ordre de sortie des ch3/ch4 audio HDMI.

Attributions de canaux conformes à la norme HDMI (ch3 : LFE, ch4 : Center) et directive ARIB (ch3 : Center, ch4 : LFE) pris en charge.

Catégorie	Élément	Description	Valeurs de réglage
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	Permet de sélectionner le nombre de canaux audio à intégrer à HDMI et l'ordre de sortie.	Stereo : Sortie dans l'ordre Track 1/2 6ch ch3/4 : Sortie dans l'ordre Track 1/2, 3/4 et 5/6 6ch ch4/3 : Sortie dans l'ordre Track 1/2, 4/3 et 5/6

Réglage du mot de passe par défaut à la sortie d'usine pour la connexion réseau

Le réglage du mot de passe utilisé par défaut à la sortie d'usine lors de la connexion depuis un réseau a été modifié à une chaîne de caractères aléatoire.

Lors de la première utilisation d'un réseau, configurez les éléments de menu suivants.

Catégorie	Élément	Description	Valeurs de réglage
Network	NETWORK CONNECTION	Activation/désactivation de la fonction réseau	Réglé sur « Enable » par défaut à la sortie d'usine.
	NETWORK PASSWORD	Réglage du mot de passe utilisé lors de la connexion depuis un réseau	Réglé sur une chaîne de caractères aléatoire par défaut à la sortie d'usine.

Autres

- Pendant la lecture au format HD 59.94i/50i, les données utiles de sortie vidéo SDI sont également émises sur la ligne 572.
- Lorsque la lecture est arrêtée (STOP), les paquets audio niveau 0 sont émis sur la sortie SDI.

Fonctions mises à jour dans la V1.23

- Manipulation améliorée des noms de fichiers et stabilité de la lecture en répétition continue
- Correction de la conformité des paquets de contrôle audio SDI dans des conditions spécifiques
- Meilleure stabilité de fonctionnement

Fonctions mises à jour dans la V1.22

Prise en charge de connectivité supplémentaire pour les dispositifs

- Copie de fichiers depuis une carte mémoire SxS vers ODS-D280U
- Lecture depuis un support portatif PSZ-SC48/SC96
- Lecture prise en charge pour le SSD PSZ-SC48 après l'édition linéaire à l'aide du XDS-PD2000

Autre

- Affiche un message informant d'une chute de la vitesse de transfert lors de la connexion à un stockage externe utilisant un autre protocole que USB 3.0
- Temps donné et données utiles de sortie vidéo SDI dans des conditions spécifiques
- Meilleure stabilité de fonctionnement

Fonctions mises à jour dans la V1.21

Formats de lecture ajoutés

- XAVC Intra Class300 4096 x 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 x 2160 24P

Lecture SSD après l'édition linéaire dans XDCAM Station

Prise en charge de la lecture pour les SSD PSZ-SA25/SA48 après l'édition linéaire utilisant XDS-PD2000.

Menu MAINT ajouté

Le menu MAINT s'affiche en maintenant enfoncée la touche SHIFT et en appuyant sur la touche MENU. Les fonctions suivantes peuvent être activées.

Élément	Description
AUDIO IN SEARCH	Sortie audio pendant la recherche
MPEG 1440 x 1080 SIMPLE PB	Lecture simple HD1440
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	Sélection de piste audio
CHARACTER MENU	Appuyez sur la touche MENU pour afficher les éléments suivants lorsque les caractères sont affichés pendant la lecture.
CUE UP	File d'attente au point d'entrée du code temporel
TIMER SEL	Changez l'affichage TIMECODE pour l'affichage TIMER
CHARACTER PB BAR	Affiche la barre de position de lecture quand l'affichage de caractères est réglé sur 3 lignes pendant la lecture.

Autres

- Affichage de caractère de texte amélioré, liste de lecture et fonctions de clavier web
- Erreur de lecture corrigée lors de la lecture de fichiers HD 59i exportés par certains éditeurs non linéaires
- Support de la lecture pour les fichiers exportés sans audio par des éditeurs non linéaires
- Traitement afficher/réessayer amélioré lorsqu'une erreur de copie se produit
- Stabilité de fonctionnement améliorée

Freigabemitteilung

Nach der Aktualisierung wird der unter **A** abgebildete Bildschirm angezeigt.

Unterstützte Wiedergabeformate werden in Endnote **B** angegeben.

In V1.24 aktualisierte Funktionen

Einstellwerte des Menüs HDMI AUDIO CHANNEL

Es wurde eine Einstellung hinzugefügt, die die Ausgabereihenfolge von HDMI-Audio ch3/ch4 ändert. HDMI-Standard-Kanalzuweisungen (ch3: LFE, ch4: Center) und ARIB-Richtlinien (ch3: Center, ch4: LFE) werden unterstützt.

Kategorie	Menüpunkt	Beschreibung	Eingestellter Wert
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	Wählt die Anzahl der in HDMI einzubettenden Audiokanäle und die Ausgabereihenfolge.	Stereo: Ausgabe in der Reihenfolge von Track 1/2 6ch ch3/4: Ausgabe in der Reihenfolge von Track 1/2, 3/4 und 5/6 6ch ch4/3: Ausgabe in der Reihenfolge von Track 1/2, 4/3, 5/6

Werkseitige Standardkennworteinstellung für Netzwerkverbindung

Die werkseitige Standard-Kennworteinstellung, die beim Herstellen einer Verbindung von einem Netzwerk aus verwendet wird, wurde zu einer zufälligen Zeichenfolge geändert. Konfigurieren Sie bei der erstmaligen Verwendung eines Netzwerks die folgenden Menüoptionen.

Kategorie	Menüpunkt	Beschreibung	Eingestellter Wert
Network	NETWORK CONNECTION	Netzwerkfunktion aktivieren/deaktivieren	Werkseitig auf „Enable“ gesetzt.
	NETWORK PASSWORD	Kennworteinstellung, die beim Herstellen der Verbindung von einem Netzwerk aus verwendet wird	Werkseitig ist eine zufällige Zeichenfolge eingestellt.

Sonstiges

- Während der Wiedergabe im HD 59.94i/50i-Format wird die Video-Nutzdaten-ID des SDI-Ausgangs auf Leitung 572 ausgegeben.
- Wenn die Wiedergabe gestoppt wird (STOP), werden Audiopakete der Ebene 0 am SDI-Ausgang ausgegeben.

In V1.23 aktualisierte Funktionen

- Verbesserte Handhabung von Dateinamen und Wiedergabestabilität bei kontinuierlicher Wiederholung
- Konformität von SDI-Audiosteuerungspaketen unter bestimmten Bedingungen korrigiert
- Stabilerer Betrieb

In V1.22 aktualisierte Funktionen

Unterstützung für weitere Konnektivitätsfunktionen für Geräte

- Kopieren von Dateien von SxS-Speicherkarten auf ODS-D280U
- Wiedergabe von portablen Medien PSZ-SC48/SC96
- Unterstützung der Wiedergabe für PSZ-SC48 SSD nach linearer Bearbeitung mit XDS-PD2000

Weitere

- Anzeige einer Meldung über den Verlust der Übertragungsgeschwindigkeit beim Anschluss an externe Speicher über andere Schnittstellen als USB 3.0
- Feste Video-Payload-ID für Uhrzeit und SDI-Ausgang unter bestimmten Bedingungen
- Stabilerer Betrieb

In V1.21 aktualisierte Funktionen

Hinzugefügte Wiedergabeformate

- XAVC Intra Class300 4096 × 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 × 2160 24P

SSD-Wiedergabe nach linearer Bearbeitung in XDCAM Station

Unterstützung der Wiedergabe für PSZ-SA25/SA48 SSDs nach der linearen Bearbeitung mit XDS-PD2000.

Neues Menü MAINT

Das Menü MAINT wird durch Drücken der Taste MENU bei gedrückter SHIFT-Taste angezeigt. Die folgenden Funktionen können aktiviert werden.

Menüpunkt	Beschreibung
AUDIO IN SEARCH	Audioausgabe während der Suche
MPEG 1440 × 1080 SIMPLE PB	Einfache HD1440-Wiedergabe
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	Auswahl der Audiospur
CHARACTER MENU	Drücken Sie die Taste MENU, um die folgenden Menüoptionen anzuzeigen, wenn während der Wiedergabe Text angezeigt wird.
CUE UP	Zeitcode-Eingabepunkt aufrufen
TIMER SEL	Von TIMECODE-Anzeige zu TIMER-Anzeige umschalten
CHARACTER PB BAR	Wiedergabepositionsleiste anzeigen, wenn für den Textanzeigebereich 3 Linien eingestellt sind.

Sonstiges

- Erweiterte Funktionen für Textanzeigen, Wiedergabeliste und Bildschirmstatur
- Wiedergabefehler bei der Wiedergabe von HD 59i-Dateien korrigiert, die aus einigen nicht-linearen Editoren exportiert wurden
- Unterstützung der Wiedergabe für Dateien, die ohne Ton aus nicht-linearen Editoren exportiert wurden
- Verbesserte Anzeige/Wiederholung der Verarbeitung bei Kopierfehlern
- Verbesserte Stabilität

Nota di rilascio

Dopo l'aggiornamento verrà visualizzata la schermata **A** sopra riprodotta.

Formati di riproduzione supportati elencati nella nota **B** alla fine del documento.

Funzioni aggiornate nella versione V1.24

Valori di impostazione del menu HDMI AUDIO CHANNEL

Aggiunta un'impostazione che cambia l'ordine di uscita per l'audio HDMI ch3/ch4.

Sono supportate le assegnazioni di canale standard HDMI (ch3: LFE, ch4: Center) e linee guida ARIB (ch3: Center, ch4: LFE).

Categoria	Voce	Descrizione	Valori di impostazione
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	Seleziona il numero e l'ordine di uscita dei canali audio da incorporare nel segnale HDMI.	Stereo: Uscita in ordine Track 1/2 6ch ch3/4: Uscita in ordine Track 1/2, 3/4 e 5/6 6ch ch4/3: Uscita in ordine Track 1/2, 4/3, 5/6

Impostazione della password predefinita di fabbrica per la connessione di rete

L'impostazione della password predefinita di fabbrica utilizzata per la connessione da una rete è stata cambiata ed è ora una stringa di caratteri casuale.

Configurare le seguenti voci di menu quando si utilizza una rete per la prima volta.

Categoria	Voce	Descrizione	Valori di impostazione
Network	NETWORK CONNECTION	Abilitazione o disabilitazione della funzione di rete	L'impostazione predefinita è "Enable".
	NETWORK PASSWORD	Impostazione della password utilizzata per la connessione da una rete	Impostata su una stringa di caratteri casuali per impostazione predefinita.

Altro

- Durante la riproduzione in formato HD 59.94i/50i, l'ID del payload video dell'uscita SDI viene emesso anche sulla linea 572.
- Quando la riproduzione è arrestata (STOP), sull'uscita SDI vengono emessi pacchetti audio a livello 0.

Funzioni aggiornate nella versione V1.23

- Sono state migliorate la gestione dei nomi di file e la stabilità della riproduzione continuata
- È stata corretta la conformità dei pacchetti di controllo audio SDI in determinate condizioni
- È stata migliorata la stabilità di funzionamento

Funzioni aggiornate nella versione V1.22

Aggiunta connettività per dispositivi

- Copia di file da scheda di memoria SxS a ODS-D280U
- Riproduzione da supporto portatile PSZ-SC48/SC96
- Riproduzione da PSZ-SC48 SSD dopo editing lineare con XDS-PD2000

Altro

- Visualizza messaggio di avviso relativo a velocità di trasferimento ridotta quando si utilizza un dispositivo di memoria esterno non connesso tramite USB 3.0
- Corretti ID payload video in uscita SDI e tempi in determinate condizioni
- È stata migliorata la stabilità di funzionamento

Funzioni aggiornate nella versione V1.21

Formati di riproduzione aggiunti

- XAVC Intra Class300 4096 × 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 × 2160 24P

Riproduzione da SSD dopo editing lineare in XDCAM Station

Supporto per SSD PSZ-SA25/SA48 dopo editing lineare con XDS-PD2000.

Aggiunto menu MAINT

Per visualizzare il menu MAINT, premere e mantenere premuto il pulsante SHIFT, quindi premere il pulsante MENU. Potranno essere attivate le seguenti funzioni:

Voce	Descrizione
AUDIO IN SEARCH	Uscita audio durante la ricerca
MPEG 1440 × 1080 SIMPLE PB	Riproduzione semplice HD1440
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	Selezione della traccia audio
CHARACTER MENU	Premere il pulsante MENU per visualizzare le seguenti voci quando è visualizzato testo durante la riproduzione.
CUE UP	Raggiunge il punto di ingresso del codice temporale
TIMER SEL	Sostituisce la visualizzazione del TIMECODE con la visualizzazione del TIMER
CHARACTER PB BAR	Visualizza la barra di posizione della riproduzione quando l'area di visualizzazione di testo è impostata su 3 righe durante la riproduzione.

Altro

- Sono state migliorate la visualizzazione di testo e le funzioni di playlist e tastiera web
- È stato corretto un errore di riproduzione durante la riproduzione di file HD 59i esportati da alcuni editor non lineari
- È stato aggiunto il supporto per la riproduzione di file esportati senza audio da editor non lineari
- È stata migliorata la visualizzazione e la gestione dei tentativi ripetuti in caso in errore durante la copia
- È stata migliorata la stabilità di funzionamento

Nota de la versión

Tras la actualización, aparecerá la pantalla encima de **A**.
Los formatos de reproducción compatibles se muestran en la nota final **B**.

Funciones actualizadas en V1.24

Valores de configuración del menú HDMI AUDIO CHANNEL

Se ha añadido un ajuste que cambia el orden de salida de ch3/ ch4 del audio HDMI.

Se admiten las asignaciones de canales del estándar HDMI (ch3: LFE, ch4: Center) y las directrices ARIB (ch3: Center, ch4: LFE).

Categoría	Elemento	Descripción	Valores de ajuste
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	Selecciona el número de canales de audio a incrustar en HDMI y el orden de salida.	Stereo: Salida en el orden de Track 1/2 6ch ch3/4: Salida en el orden de Track 1/2, 3/4 y 5/6 6ch ch4/3: Salida en el orden de Track 1/2, 4/3 y 5/6

Ajuste de contraseña predeterminado de fábrica para la conexión de red

El ajuste de la contraseña predeterminada de fábrica que se utiliza al conectarse desde una red se ha cambiado a una cadena de caracteres aleatoria.

Configure los siguientes elementos de menú cuando utilice una red por primera vez.

Categoría	Elemento	Descripción	Valores de ajuste
Network	NETWORK CONNECTION	Habilitar / deshabilitar la función de red	Establecido en "Enable" de forma predeterminada de fábrica.
	NETWORK PASSWORD	Ajuste de contraseña utilizado cuando se conecta desde una red	Establecido en una cadena de caracteres aleatoria de forma predeterminada de fábrica.

Otro

- Durante la reproducción en formato HD 59.94i/50i, el ID de carga útil del video de la salida SDI también se emite en la línea 572.
- Cuando se detiene la reproducción (STOP), los paquetes de audio de nivel 0 se transmiten en la salida SDI.

Funciones actualizadas en V1.23

- Mejora en el tratamiento de nombres de archivos y estabilidad de la reproducción en repetición continua
- Compatibilidad de paquete de control de audio SDI solucionada en condiciones específicas
- Estabilidad operativa mejorada

Funciones actualizadas en V1.22

Compatibilidad de conectividad añadida para los dispositivos

- Copia de archivos desde la tarjeta de memoria SxS a ODS-D280U
- Reproducción desde los medios portátiles PSZ-SC48/SC96
- Compatibilidad con la reproducción para PSZ-SC48 SSD tras la edición lineal utilizando XDS-PD2000

Otros

- Visualización de notificaciones sobre la reducción de la velocidad de transferencia cuando se conecta con un almacenamiento externo que no dispone de conexión USB 3.0
- Tiempo fijo e ID de carga de vídeo de salida SDI para condiciones específicas
- Estabilidad operativa mejorada

Funciones actualizadas en V1.21

Formatos de reproducción añadidos

- XAVC Intra Class300 4096 × 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 × 2160 24P

Reproducción SSD después de la edición lineal en XDCAM Station

Compatibilidad con la reproducción para PSZ-SA25/SA48 SSD después de la edición lineal con XDS-PD2000.

Menú MAINT añadido

Para visualizar el menú MAINT, hay que mantener pulsado el botón SHIFT y, a continuación, pulsar el botón MENU. Se pueden activar las siguientes funciones.

Elemento	Descripción
AUDIO IN SEARCH	Salida de audio durante la búsqueda
MPEG 1440 × 1080 SIMPLE PB	Reproducción simple de HD1440
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	Selección de la pista de audio
CHARACTER MENU	Pulse el botón MENU para visualizar los siguientes elementos cuando aparezcan caracteres durante la reproducción.
CUE UP	Permite desplazarse hasta el punto de entrada del código de tiempo
TIMER SEL	Cambie la vista de TIMECODE a la de TIMER
CHARACTER PB BAR	Visualiza la barra de posición de reproducción cuando la visualización de caracteres se ajusta en 3 líneas durante la reproducción.

Otros

- Visualización de caracteres de texto mejorada, lista de reproducción y funciones de teclado web
- Corrección de un fallo de reproducción durante la reproducción de archivos HD 59i exportados por algunos editores no lineales
- Compatibilidad con la reproducción para archivos exportados sin audio por editores no lineales
- Mejora del proceso de visualización/reintento cuando se produce un error de copia
- Mejora de la estabilidad de funcionamiento

发行通知

更新后，会显示上方的屏幕 **A**。
尾注中显示了支持的播放格式 **B**。

V1.24版更新的功能

HDMI AUDIO CHANNEL 菜单设定值

增加了更改HDMI音频ch3/ch4输出顺序的设置。支持HDMI标准（ch3: LFE, ch4: Center）和ARIB指导（ch3: Center, ch4: LFE）通道分配。

类别	项目	说明	设定值
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	选择嵌入HDMI的音频通道数量和输出顺序。	Stereo : 按Track 1/2顺序输出 6ch ch3/4: 按Track 1/2、3/4和5/6顺序输出 6ch ch4/3: 按Track 1/2、4/3、5/6顺序输出

关于网络连接的出厂默认密码设置

从网络连接时使用的出厂默认密码设置已更改为随机字符串。首次使用网络时，请配置以下菜单项目。

类别	项目	说明	设定值
Network	NETWORK CONNECTION	网络功能启用/禁用	默认情况下设为“Enable”。
	NETWORK PASSWORD	从网络进行连接时使用的密码设置	默认情况下设为随机字符串。

其他

- 在HD 59.94i/50i格式播放期间，SDI输出的视频净荷ID也会在第572行上输出。
- 当播放停止(STOP)时，SDI输出上会输出0级音频数据包。

V1.23版更新的功能

- 提高了文件名的处理和连续重复播放的稳定性
- 修复了特定条件下SDI音频控制数据包的一致性
- 提高了操作稳定性

V1.22版更新的功能

增加了对设备的连接支持

- 将文件从SxS存储卡复制到ODS-D280U
- 从PSZ-SC48/SC96便携式媒体进行播放
- 使用XDS-PD2000进行线性编辑后，支持通过PSZ-SC48 SSD进行播放

其他

- 使用USB 3.0以外的外部存储器连接时，会显示消息以通知您传输速度下降。
- 适用于特定条件的固定时间和SDI输出视频有效载荷ID
- 提高了操作稳定性

V1.21版更新的功能

新增的播放格式

- XAVC Intra Class300 4096 × 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 × 2160 24P

在XDCAM工作站中进行线性编辑之后执行SSD播放支持在使用XDS-PD2000进行线性编辑之后播放PSZ-SA25/SA48 SSD。

新增的MAINT菜单

按住SHIFT按钮然后按下MENU按钮即会显示MAINT菜单。可激活以下功能。

项目	说明
AUDIO IN SEARCH	搜索期间的音频输出
MPEG 1440 × 1080 SIMPLE PB	HD1440简单播放
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	音轨选择
CHARACTER MENU	按下MENU按钮可在播放期间显示字符时显示以下项目。
CUE UP	在时间码输入点接续
TIMER SEL	将TIMECODE显示更改为TIMER显示
CHARACTER PB BAR	在播放期间将字符显示设置为3行时显示播放位置条。

其他

- 增强了文本字符显示、播放列表和web键盘功能
- 修正了在播放由一些非线性编辑器导出的HD 59i文件时的播放错误
- 支持播放由非线性编辑器导出且没有音频的文件
- 改进了出现复制错误时的显示/重试处理
- 提高了操作稳定性

Примечание к версии

После обновления отображается приведенный выше экран

A.

Форматы, воспроизведение которых поддерживается, приведены в конце сноске **B.**

Функции, обновлённые по сравнению с версией V1.24

Значения параметров меню HDMI AUDIO CHANNEL

Добавлен параметр, который изменяет порядок вывода HDMI аудио ch3/ch4.

Поддерживаются стандарт HDMI (ch3: LFE, ch4: Center) и инструкции по назначению каналов ARIB (ch3: Center, ch4: LFE).

Категория	Пункт	Описание	Значения параметра
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	Выбор номеров аудиоканалов для включения в HDMI и порядка вывода.	Stereo: вывод в порядке Track 1/2 6ch ch3/4: вывод в порядке Track 1/2, 3/4 и 5/6 6ch ch4/3: вывод в порядке Track 1/2, 4/3, 5/6

Настройка пароля, установленного при заводской настройке, для сетевого подключения

Настройка пароля, установленного при заводской настройке, используемая при подключении из сети, изменена на произвольную символьную строку.

При использовании сети в первый раз настройте следующие пункты меню.

Категория	Пункт	Описание	Значения параметра
Network	NETWORK CONNECTION	Включение/выключение функции сети	Установка "Enable" в качестве заводской настройки.
	NETWORK PASSWORD	Настройка пароля, используемого при подключении из сети	Установка произвольной символьной строки в качестве заводской настройки.

Другое

- Во время воспроизведения в формате HD 59.94i/50i идентификатор полезной нагрузки видео выхода SDI также выводится на строке 572.
- Когда воспроизведение остановлено (STOP), аудиопакеты уровня 0 выводятся на выход SDI.

Функции, обновлённые по сравнению с версией V1.23

- Улучшенная обработка имён файлов и стабильность непрерывного повторения воспроизведения
- Исправлена работа пакета управления SDI с интегрированным аудио для конкретных условий
- Улучшена стабильность работы

Функции, обновленные по сравнению с версией V1.22

Добавлена поддержка соединения с устройствами

- Копирование файлов с карты памяти SxS на ODS-D280U
- Воспроизведение с портативного носителя PSZ-SC48/SC96
- Поддержка воспроизведения для PSZ-SC48 SSD после линейного монтажа с помощью XDS-PD2000

Другое

- Отображение сообщения о падении скорости передачи при подключении к внешнему хранилищу с использованием интерфейса, отличного от USB 3.0
- Фиксированное время и ИД информационного наполнения выходного видеосигнала SDI для конкретных условий
- Улучшена стабильность работы

Функции, обновленные по сравнению с версией V1.21

Добавлены форматы воспроизведения

- XAVC Intra Class300 4096 × 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 × 2160 24P

Воспроизведение с SSD после нелинейного монтажа в станции XDCAM Station

Поддержка воспроизведения для PSZ-SA25/SA48 SSD после нелинейного монтажа при помощи XDS-PD2000.

Добавлено меню MAINT

Меню MAINT отображается при нажатии и удержании кнопки SHIFT и нажатии кнопки MENU. Можно активировать следующие функции.

Пункт	Описание
AUDIO IN SEARCH	Вывод аудио во время поиска
MPEG 1440 × 1080 SIMPLE PB	Простое воспроизведение HD1440
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	Выбор аудиотрека
CHARACTER MENU	Нажмите кнопку MENU для отображения следующих пунктов, когда во время воспроизведения отображаются символы.
CUE UP	Сигналы в точке ввода временного кода
TIMER SEL	Изменение отображения TIMECODE на отображение TIMER
CHARACTER PB BAR	Отображение линейки положения воспроизведения, когда отображение символов во время воспроизведения установлено в 3 строки.

Другое

- Расширенное отображение текстовых символов, список воспроизведения и функции веб-клавиатуры
- Исправление ошибок воспроизведения при воспроизведении файлов HD 59i, экспортированных некоторыми программами нелинейного монтажа
- Поддержка воспроизведения файлов, экспортированных без аудио программами нелинейного монтажа
- Усовершенствованная обработка во время воспроизведения/повторных попыток при возникновении ошибок копирования
- Повышение стабильности работы

Шығарылым ескертуі

Жаңартқаннан кейін **A** үстінде экран көрінеді. Қолдау көрсетілетін ойнату пішімдері **B** төменгі түсіндірмесінде көрсетілген.

Функциялар V1.24 нұсқасына жаңартылды

HDMI AUDIO CHANNEL мәзір параметрінің мәндері ch3/ch4 HDMI аудиосының шығыс ретін өзгертетін параметр қосылды.

HDMI стандарты (ch3: LFE, ch4: Center) мен ARIB нұсқаулығы (ch3: Center, ch4: LFE) арна тағайындауларына қолдау көрсетіледі.

Санат	Элемент	Сипаттама	Мәндерді орнату
Audio	HDMI AUDIO CHANNEL	HDMI мен шығыс ретіне кірістірілген аудио арналарының санын таңдаңыз.	Stereo: 1/2 Track ретінде шығыс 6ch ch3/4: 1/2, 3/4 және 5/6 Track ретінде шығыс 6ch ch4/3: 1/2, 4/3, 5/6 Track ретінде шығыс

Желі қосылымы үшін зауыттық әдепкі құпия сөз параметрі

Желіден қосқанда пайдаланылатын зауыттық әдепкі құпия сөз параметрі кездейсоқ таңбалар жолына өзгертілді.

Желіні алғашқы рет пайдаланғанда келесі мәзір элементтерін конфигурациялаңыз.

Санат	Элемент	Сипаттама	Мәндерді орнату
Network	NETWORK CONNECTION	Желі функциясын қосу/ажырату	«Enable» параметрін зауыттық әдепкі параметрге орнатыңыз.
	NETWORK PASSWORD	Желіден қосқанда пайдаланылатын құпия сөз параметрі	Кездейсоқ таңбалар жолын зауыттық әдепкі параметрге орнатыңыз.

Басқасы

- HD 59.94i/50i пішімінде ойнату барысында SDI шығысы бейнесінің пайдалы жүктеме идентификаторы 572-жолда да шығады.
- Ойнату тоқтатылғанда (STOP), 0-деңгей аудио жинақтары SDI шығысында шығады.

Функциялар V1.23 нұсқасына жаңартылды

- Файл атауларын қолдану және ойнату тұрақтылығын үздіксіз қайталау жетілдірілді
- Белгілі бір жағдайларға арналған SDI аудио басқару бумасының сәйкестігі түзетілді
- Жетілдірілген жұмыс тұрақтылығы

Функциялар V1.22 нұсқасына жаңартылды

Құрылғыларға қосылған қосылым қолдауы

- Файлдарды SxS жад картасынан ODS-D280U құрылғысына көшіру
- PSZ-SC48/SC96 портативті медиа құралынан ойнату
- XDS-PD2000 құрылғысы арқылы бірізді өңдеуден кейін PSZ-SC48 SSD құрылғысына ойнату қолдау көрсетіледі

Басқасы

- USB 3.0 құрылғысынан басқа құрылғы арқылы сыртқы сақтау құрылғысымен жалғанған кезде тасымалдау жылдамдығы төмендеген уақытта хабардар ететін хабар көрсетіледі
- Белгілі бір жағдайларға арналған бекітілген уақыт және SDI шығыс бейнесінің номинал жүктеме ID
- Жетілдірілген жұмыс тұрақтылығы

Функциялар V1.21 нұсқасына жаңартылды

Қосылған ойнату пішімдері

- XAVC Intra Class300 4096 × 2160 24P
- XAVC Intra Class480 4096 × 2160 24P

XDCAM Station ішінде бірізді өңдеуден кейін SSD ойнату

XDS-PD2000 көмегімен бірізді өңдеуден кейін PSZ-SA25/SA48 SSD дисктерін ойнатуды қолдау.

MAINT мәзірі қосылды

MAINT мәзірін SHIFT түймесін басып тұрып, MENU түймесін басу арқылы көрсетуге болады. Келесі функциялар белсендірілуі мүмкін.

Элемент	Сипаттама
AUDIO IN SEARCH	Іздеу барысындағы аудио шығысы
MPEG 1440 × 1080 SIMPLE PB	HD1440 қарапайым ойнату
AUDIO TRACK SELECT (Track7/8)	Аудио тректі таңдау
CHARACTER MENU	Ойнату барысында таңбалар көрсетілгенде кейінгі элементтерді көрсету үшін MENU түймесін басыңыз.
CUE UP	Таймкод кіріс нүктесінде бағыттау
TIMER SEL	TIMCODE дисплейін TIMER дисплейіне өзгерту
CHARACTER PB BAR	Ойнату барысында таңба дисплейі 3 сызыққа орнатылғанда ойнату орны жолағын көрсетіңіз.

Басқасы

- Мәтіндік таңба дисплейі, ойнату тізімі және веб-пернетақта функциялары жетілдірілді
- Бірізді емес өңдегіштер тарапынан экспортталған HD 59i файлдарын ойнату кезінде ойнату қатесі түзетілді
- Бірізді емес өңдегіштер арқылы дыбыссыз экспортталған файлдарға арналған ойнату қолдауы
- Көшірме қатесі орын алғанда жаңартылған дисплей/қайта орындап көру
- Жұмыс тұрақтылығы жақсартылды

B

✓ : 再生可能 /available/disponible/verfügbar/disponibile/
disponibile/ 可用 /доступно/қолжетімді

4K (4096 × 2160)	59.94P	50P	29.97P	25P	24P	23.98P
XAVC Intra 4K (.MXF) Class 480	—	—	✓	✓	✓	✓
XAVC Intra 4K (.MXF) Class 300	✓	✓	✓	✓	✓	✓

QFHD (3840 × 2160)	59.94P	50P	29.97P	25P	23.98P
XAVC Intra QFHD (.MXF) Class 480	—	—	✓	✓	✓
XAVC Intra QFHD (.MXF) Class 300	✓	✓	✓	✓	✓
XAVC Long QFHD (.MXF)	✓	✓	✓	✓	✓
XAVC S QFHD (.MP4)	✓	✓	✓	✓	✓

Full HD (1920 × 1080)	59.94P	50P	29.97P	25P	23.98P	59.94i	50i
XAVC Intra HD (.MXF) (Class 100)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XAVC Long HD (.MXF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XAVC S HD (.MP4)	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
XDCAM MPEG HD 422 (.MXF)	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
XDCAM MPEG HD 420 (.MXF)	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
XDCAM EX MPEG HD 420 (.MP4)	—	—	✓	✓	✓	✓	✓

HD 1440 (1440 × 1080) Simple Playback	59.94P	50P	29.97P	25P	23.98P	59.94i	50i
XDCAM MPEG HD 420 (.MXF)	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
XDCAM EX MPEG HD 420 (.MP4)	—	—	✓	✓	✓	✓	✓

720P (1280 × 720)	59.94P	50P
XAVC Intra HD (.MXF)	✓	✓
XAVC Long HD (.MXF)	✓	✓
XDCAM MPEG HD 422 (.MXF)	✓	✓
XDCAM MPEG HD 420 (.MXF)	✓	✓
XDCAM EX MPEG HD 420 (.MP4)	✓	✓