

ソニー株式会社

HDR-SDR 変換ライ センス PVML- HSX1 購入から 有効化の手順

2021/05/21

©2021 Sony Group Corporation

オプションライセンスで モニター機能を拡張する

有償オプションライセンス「PVML-HSX1」を使い、以下の機能を有効にすることができます。

- Conversion (HDR SDR変換)
- Enhanced Monitor Out

オプションライセンスを購入する

オプションライセンスを購入し、以下の手順でInstallation Keyファイル入手することができます。

1 「Administrator」メニューの「License」の「Unique Device ID」で機器固有ID (Unique Device ID) を確認する。

「Unique Device ID」欄に記載されている12桁の文字列が機器固有ID (Unique Device ID) です。

2 以下のUpgrade and License Management Suite

(ULMS) ページにアクセスし、Purchase Keyと機器固有IDを入力し、オプションライセンスのInstallation Keyをダウンロードしてください。

[https://ulms.sony.net/portal/](https://ulms.sony.net/portal/purchaseandinstallationprocess)

[purchaseandinstallationprocess](https://ulms.sony.net/portal/purchaseandinstallationprocess)

Installation Keyファイルの入手手順の詳細は上記のページでご確認ください。

オプションライセンスを有効化する

1 USBメモリーの下記フォルダーにInstallation Key

ファイルを保存する。

PVM-X3200の場合

MSSONY/MONITOR/LICENSE/PVM_X3200/

PVM-X2400の場合

MSSONY/MONITOR/LICENSE/PVM_X2400/

PVM-X1800の場合

MSSONY/MONITOR/LICENSE/PVM_X1800/

- USBメモリーは、FAT32フォーマットのみ対応しています。

- USBメモリーの上記フォルダーには、Installation Key以外のファイルは入れないでください。
- Installation Keyファイルの内容は絶対に変更しないでください。

2 Installation Keyファイルを保存したUSBメモリーを、本機のUSB端子に接続する。

3 「Administrator」メニューの「License」を選択する。

4 「Load From USB Memory」を選択する。

有効化できるライセンスがリストとして表示されません。

5 内容を確認して「Confirm」を選択する。

ライセンス認証後に本機が再起動します。ライセンスが正しく有効化されたかどうかは、再起動後に「Administrator」メニューの「License」を選択することで確認できます。ライセンスが正しく有効化された場合は、「License」の「Activated Licenses」にライセンス名が追加されます。

- 本機の再起動が終わるまではUSBメモリーを抜かないでください。
- 本機の再起動が終わるまでは、モニターの電源を切らないでください。
- 本機の再起動が終わるまでは、上記手順以外のメニュー操作など、他の操作を行わないでください。
- DC入力でお使いのときにエラー表示が出た場合はInstallation Keyファイルによる有効化は行わないでください。
- 本機の再起動後に、前面インジケータにエラー表示、警告表示がないことを確認してください。
- HDMI EDID異常の場合には、モニターへのHDMIケーブルを外して、電源をOFF/ONしてください。