

## PMW-F55/F5 フームウェア V9.00 リリースノート

2017 年 7 月 30 日

本ファームウェアはこれまでのファームウェアアップデートと異なり、お客様のお手元の PMW-F55/F5 のシリアルナンバーによってアップデート方法が異なります。お手持ちの PMW-F55/F5 のシリアルナンバーをご確認のうえ、以下のシリアルナンバーのお客様は本アップデートを行う前に、弊社サービスまでご連絡ください。お電話にて機器の状況を確認のうえアップデート方法をご連絡させていただきます。なお、V8.00 または V8.01 へのバージョンアップ時に弊社サービスセンターまでご連絡いただき、適切な方法にてバージョンアップされたカメラにつきましては、お客様ご自身で V9.00 にバージョンアップいただくことができます。

PMW-F55 シリアルナンバー: 100001-100723, 500001-500036  
PMW-F5 シリアルナンバー: 100001-100781, 500001-500020

上記以外のシリアルナンバーの PMW-F55/F5 をお持ちのお客様は以下の手順に従い、これまでのファームウェアアップデートと同様ファームウェアを DL の上アップデートを行ってください。

### 【概要】

PMW-F55/F5 のアップデートファームウェア(Package Software Version 9.00)をリリースします。必要に応じてバージョンアップを行ってください。以下にて関連製品の 2017 年 7 月 30 日現在の最新ファームウェアバージョンを記載します。

Product name	Latest firmware	Release date
PMW-F55	V9.00	本リリースノート
PMW-F5	V9.00	本リリースノート
AXS-R7	V1.0	2016 年 9 月 29 日
AXS-R5	V4.1	2014 年 8 月 8 日
RAW Viewer	V2.3	2016 年 9 月 29 日
AXS Utility Software	V1.3	2014 年 2 月 28 日
AXS-A1TS48	V2.01	2016 年 12 月 12 日
AXS-A512S48	V2.01	2016 年 12 月 12 日
AXS-A1TS24 S/N:100001-102999, 500001-502999	V1.0	2014 年 5 月 17 日
AXS-A1TS24 S/N:103000/503000 and newer	V2.01	2016 年 12 月 12 日

AXS-A512S24 S/N:100001-102999, 500001-502999	V1.0	2014年5月17日
AXS-A512S24 S/N:103000/503000 and newer	V2.01	2016年12月12日
AXS-A256S24	V2.01	2016年12月12日
AXS-512S24	V1.2	2013年6月5日

本ファームウェアにアップデートするには、お手持ちの PMW-F55/F5 が V8.01、もしくは V8.00 である必要があります。

お手持ちの PMW-F55/F5 が V7.10 もしくはそれ以前のバージョンの場合は、まず V8.01 にアップデートしてから V9.00 へのアップデートしてください。(V8.01 へのアップデート方法については、別途 V8.01 リリースノートをご確認ください。)

お手持ちの PMW-F55/F5 が V5.11 もしくはそれ以前のバージョンの場合は、まず V7.10 にアップデートしてから V8.01 へのアップデートしてください。(V7.10 へのアップデート方法については、別途 V7.10 リリースノートをご確認ください。)

お手持ちの PMW-F55/F5 が Ver.1.22 もしくはそれ以前のバージョンの場合は、まず Ver.2.00 にアップデートしてから Ver.7.10 へのアップデートを実行してください。(V2.00 へのアップデート方法については、別途 V2.00 リリースノートをご確認ください。)

V9.00 にアップデートされた F55/F5 を以前のバージョンにダウングレードすることはできません。ご注意ください。また AXS-R5 をお持ちの方は V4.1 にアップデートしてご使用ください。

V8.01 で生成された ALL File を V9.00 にアップデートされた F55/F5 にロードすることは可能です。反対に V8.01 で生成された ALL File は以前のファームウェアバージョンの F55/F5 にはインストールできませんのでご注意ください。

### 【変更点 (PMW-F55/F5 V8.01→V9.00)】

#### 4K ハイフレームレート撮影時のフレームレートを追加

PMW-F55 に AXS-R7 を装着し、4K RAW または 4K X-OCN でのハイフレームレート撮影時のフレームレート(撮影コマ数)に 72、75、90、96、100FPS を新たに追加しました。

#### CBK-WA100 を使用した Parallel Rec モードに対応

SDI OUT 1/2 にワイヤレスアダプターCBK-WA100\* を接続して、CBK-WA100 で記録される XAVC

Proxy が本体記録と同ファイル名で同期記録が可能となる Parallel Rec モードに対応しました。

\*使用できる CBK-WA100 のソフトウェアーバージョンは 3.0 以降です。

#### XAVC HD Long を追加(29.97/59.94 時)

XAVC HD Long (1920 × 1080) の記録再生が可能になりました。システム周波数が 59.94 時は 25M/35M/50M モードが選択可能です。システム周波数が 29.97 時は 35M/50M モードが選択可能です。

#### 機能改善

RM リモートコントローラー使用時のアイリス操作がよりスムースに制御できるようになりました。

#### バグフィックス

AXS-R7 で 120FPS 4K RAW または 4K X-OCN を記録時、まれに暗部に縦ノイズが記録されることがある不具合を修正しました。

AXS 記録のみ使用時、SDI 出力にメタデータが重畠されない不具合を修正しました。

45-50fps and 72-80fps and 240fps の S&Q Motion 記録時、まれに起こる不具合を修正しました。

High/Low キーモード時、ビデオシグナルモニターが表示されない不具合を修正しました。

#### **【運用時の注意事項】**

##### 1. Wi-Fi リモート時の iOS 設定について

iOS と Safari での Wi-Fi リモート接続時はプライベートブラウズ機能をオフにしてご使用下さい。

#### **【バージョンアップの方法】**

別紙“Version Up Guide”を参照してバージョンアップしてください。

ファームウェア名：

For PMW-F55: PMW-F55\_V900\_9.00\_3\_2017-07-10\_12-20-48\_firmware.bin

For PMW-F5: PMW-F5\_V900\_9.00\_3\_2017-07-10\_12-20-59\_firmware.bin

EOF