

ソニー株式会社

BVM-HX3110 用

ライセンス

BVML-F10

BVML-H10

BVML-S10

BVML-T10

BVML-JD10

BVML-SN10

購入から有効化の
手順

2024/03/12

©2024 Sony Corporation

オプションライセンスで モニター機能を拡張する

有償オプションライセンス「BVML-F10」「BVML-H10」「BVML-S10」「BVML-T10」「BVML-JD10」「BVML-SN10」を使い、以下の機能を有効にすることができます。

BVML-F10

- Fast Response（高速動画応答）

BVML-H10

- Conversion（HDR SDR変換）
- Enhanced Monitor Out(Conversion、User LUTを適用した信号出力が可能)

BVML-S10

- Enhanced Monitor Out(User LUTを適用した信号出力が可能)

BVML-T10

- Enhanced Monitor Out 1) (User LUTを適用した信号出力が可能)

BVML-JD10

- JPEG XS Decode（JPEG XSのIPビデオ信号をデコード）

BVML-SN10

- SNMP（SNMPプロトコルによるリモート監視）

1) 出力Formatは選択できません。

オプションライセンスを購入する

オプションライセンスを購入し、以下の手順でInstallation Keyファイル入手することができます。

1 「Administrator」メニューの「License」の「Unique Device ID」で機器固有ID（Unique Device ID）を確認する。「Unique Device ID」欄に記載されている12桁の文字列が機器固有ID（Unique Device ID）です。

2 以下のUpgrade and License Management Suite（ULMS）ページにアクセスし、Purchase Keyと機器固有IDを入力し、オプションライセンスのInstallation Keyをダウンロードする。

<https://ulms.sony.net/portal/purchaseandinstallationprocess>

Installation Keyファイルの入手手順の詳細は上記のページでご確認ください。

オプションライセンスを有効化する

1 USBメモリーの下記フォルダーにInstallation Keyファイルを保存する。

MSSONY/MONITOR/LICENSE/BVM_HX3110

ご注意

- USBメモリーは、FAT32フォーマットのみ対応していません。
- USBメモリーの上記フォルダーには、Installation Keyファイル以外のファイルは入れないでください。
- Installation Keyファイルの内容は絶対に変更しないでください。

2 Installation Keyファイルを保存したUSBメモリーを本機のUSB端子に接続する。

3 「Administrator」メニューの「License」を選択する。

4 「Load From USB Memory」を選択する。

有効化できるライセンスがリストとして表示されます。

5 内容を確認して「Confirm」を選択する。

ライセンス認証後に本機が再起動します。ライセンスが正しく有効化されたかどうかは、再起動後に

「Administrator」メニューの「License」を選択することで確認できます。ライセンスが正しく有効化された場合は、「License」の「Activated Licenses」にライセンス名が追加されます。

ご注意

- 本機の再起動が終わるまではUSBメモリーを抜かないでください。
- 本機の再起動が終わるまでは、モニターの電源を切らないでください。
- 本機の再起動が終わるまでは、上記手順以外のメニュー操作など、他の操作を行わないでください。

- 本機の再起動後に、前面インジケータにエラー表示、警告表示がないことを確認してください。
- HDMI EDID異常の場合には、モニターへのHDMIケーブルを外して、電源をOFF/ONしてください。

「BVML-H10/F10/JD10/SN10」のトライア

ルライセンスについて

本機の使用開始時点からOperation Timeが約240H経過するまでの間、「BVML-H10/F10/JD10/SN10」のトライアルライセンスが有効になり、機能を試用することができます。

ご注意

- トライアルライセンスが有効な間は、本機の起動時にトライアルライセンスが有効であることを示すメッセージが表示されます。トライアルライセンスの有効期限が近付くと本機の起動時にメッセージでお知らせします。トライアルライセンスは有効期限が来ると、自動的に終了します。継続してご使用になるには期限が切れる前に正式ライセンスを購入し、適用してください。
- トライアルライセンス有効時に、下位ライセンスとなる「BVML-S10」「BVML-T10」が有効となっても、トライアル期間中は上位となる「BVML-H10」の挙動が優先されます。
- 下位ライセンスとなる「BVML-S10」「BVML-T10」では設定できない項目がトライアル期間中に変更され、トライアル期間後に下位ライセンスが有効化された場合、対象の設定が変化することがあります。