

FWD-32LX2F / FWD-40LX2F コネクターパネルと対応オプションアダプター



OPTION2 スロット

(オプションビデオアダプター専用スロット。

出荷時はBKM-FW10が実装済み。BKM-FW10 / FW11 / FW12が装着可能です)

BKM-FW32 / FW50は装着できません

OPTION1 スロット

(映像信号および通信機能に対応したスロット。

出荷時はBKM-FW20が実装済み。BKM-FW10 / FW11 / FW12 / FW32 / FW50が装着可能です。)

HDMI 1 / HDMI 2 IN

RGB / COMPONENT IN:HD15

AUDIO IN : ステレオミニジャック

AUDIO(COMMON AUDIO IN):ステレオミニジャック

オプションスロットに対応するオプションアダプター

ビデオ入力アダプター

BKM-FW10

AUDIO IN(L/R):ピンジャック

VIDEO IN(ループスルー出力付き)

:BNC

S VIDEO IN(ループスルー出力付き)

:ミニDIN 4ピン



ネットワークマネジメントアダプター

BKM-FW32

ネットワーク端子(10BASE-T /

100BASE-TX):LANケーブル


コンポーネント / RGB入力アダプター

BKM-FW11

AUDIO IN(L/R):ステレオミニジャック

HD, VD : BNC

Y/G, PB/CB/B, PR/CR/R:BNC



デジタルサイネージアダプター

BKM-FW50

USB端子

メモリーカードスロット:CFカード

ネットワーク端子(10BASE-T /

100BASE-TX):LANケーブル

RGB /

コンポーネントアクティブスルーアダプター

BKM-FW12

AUDIO IN(L/R):ステレオミニジャック

RGB / COMPONENT OUT

:D-sub 15ピン

RGB / COMPONENT IN

:D-sub 15ピン

BKM-FW32、BKM-FW50は「OPTION 2」スロットに装着できません