

FWD-42PX2/B / FWD-42PX2/S 入力プリセット信号表

表に記載されている解像度(走査線数)は、入力信号の解像度(有効走査線数)を示しています。
UXGA信号(1600×1200@60)ではドット位相調整はできません。

| 信号 | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 解像度 |
|---|--------------|-------------|-----------|
| NTSC | 15.734 | 59.94 | 480本 |
| PAL | 15.625 | 50 | 575本 |
| SECAM | 15.625 | 50 | 575本 |
| NTSC4.43 | 15.734 | 59.94 | 480本 |
| PAL60 | 15.625 | 60 | 480本 |
| PAL-M | 15.734 | 60 | 480本 |
| PAL-N | 15.734 | 60 | 480本 |
| 575/50i | 15.625 | 50 | 575本 |
| 480/60i | 15.734 | 60 | 480本 |
| 1080/24PsF ¹ | 27 | 48 | 1080本 |
| 1080/50i | 28.1 | 50 | 1080本 |
| 576/50P | 31.3 | 50 | 576本 |
| 480/60P | 31.5 | 60 | 480本 |
| 1080/60i | 33.8 | 60 | 1080本 |
| 720/50P | 45 | 50 | 720本 |
| 720/60P | 45 | 60 | 720本 |
| 640×480 @60 (VESA STD) | 31.5 | 60 | 640×480 |
| Macintosh 13 | 35 | 67 | 640×480 |
| VGA (VGA TEXT) | 31.5 | 70 | 720×400 |
| 800×600 @60 (VESA STD) | 37.9 | 60 | 800×600 |
| Macintosh 16 | 49.7 | 75 | 832×624 |
| 1024×768 @60 (VESA STD) | 48.4 | 60 | 1024×768 |
| 1024×768 @75 (VESA STD) | 60 | 75 | 1024×768 |
| 1024×768 @85 (VESA STD) | 68.7 | 85 | 1024×768 |
| 1152×864 @75 (VESA STD) | 67.5 | 75 | 1152×864 |
| Macintosh 21 | 68.7 | 75 | 1152×870 |
| 1280×960 @60 (VESA STD) | 60 | 60 | 1280×960 |
| 1280×1024 @60 (VESA STD) | 64 | 60 | 1280×1024 |
| 1600×1200 @60 (VESA STD) ² | 75 | 60 | 1600×1200 |
| 848×480 @60 (VESA STD) | 29.8 | 60 | 848×480 |
| 1280×768 @60 (VESA STD) | 47.8 | 60 | 1280×768 |
| 1280×768 @60 (VESA STD) | 47.4 | 60 | 1280×768 |
| 1360×768 @60 (VESA STD) | 47.7 | 60 | 1360×768 |

1: Y/Pb/Prで入力した場合。

2: プラズマディスプレイのデジタルRGB信号入力端子に入力はできません。