

コンピュータ信号

信号名	VPL-SW536		VPL-SX536	
	入力端子		入力端子	
	RGB/ YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>	HDMI <sup>*1</sup>	RGB/ YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>	RGB
VGA-1 (VGA350)	●		●	●
VESA 85 (VGA350)	●		●	●
VGA-2 (TEXT) / VESA70	●		●	●
VESA 85 (VGA400)	●		●	●
VESA 60	●	●	●	●
Mac 13	●		●	●
VESA 72	●		●	●
VESA 75 (IBM M3)	●		●	●
VESA 85 (IBM M4)	●		●	●
800 × 600 VESA56	●		●	●
800 × 600 VESA60	●	●	●	●
800 × 600 VESA72	●		●	●
800 × 600 VESA75 (IBM M5)	●		●	●
800 × 600 VESA85	●		●	●
Mac 16	●		●	●
XGA VESA 60	●	●	●	●
XGA VESA 70	●		●	●
XGA VESA 75	●		●	●
XGA VESA 85	●		●	●
1152 × 864 VESA 70	●		●	●
1152 × 864 VESA 75	●		●	●
1152 × 864 VESA 85	●		●	●
SUN LO	●		●	●
1280 × 960 VESA 60	●	●	●	●
1280 × 960 VESA 75	●		●	●
SXGA VESA 60	●	●	●	●
SXGA VESA 75	●		●	●
SXGA VESA 85	●		●	●
SXGA+/60	●	●	●	●
UXGA VESA 60	●	●	●	●
1280 × 768/60	●	●	●	●
1280 × 720/60	●	● <sup>*2</sup>	●	●
1920 × 1080/60		● <sup>*3</sup>		
1366 × 768/60	●	●	●	●
1440 × 900/60	●	●	●	●
1280 × 800/60	●	●	●	●

デジタルTV信号

信号名	VPL-SW536		VPL-SX536	
	入力端子		入力端子	
	RGB/ YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>	HDMI	RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>	
480/60i	●	●	●	
576/50i	●	●	●	
480/60p (倍速NTSC)	●	●	●	
576/50p (倍速PAL)	●	●	●	
1035/60i, 1080/60i	●	●	●	
1080/50i	●	●	●	
720/60p	●	●	●	
720/50p	●	●	●	
1080/60p		●		
1080/50p		●		

アナログTV信号

信号名	VPL-SW536		VPL-SX536	
	入力端子		入力端子	
	Video/Svideo	Video/Svideo	Video/Svideo	Video/Svideo
60Hz	●		●	●
50Hz	●		●	●

ご注意

\*1:・表に記載されていない信号を入力した場合、画像を正しく表示できないことがあります。

・パネル表示解像度と異なる入力信号では、入力信号そのままの解像度での表示はされず、文字や罫線の太さなどが不均一となる場合があります。

\*2:720/60pの動画配信信号として識別されます。

\*3:1080/60pの動画配信信号として識別されます。