



おすすめ設定

プロモード | HDMI自動連動

[ページ更新日]

2024年5月13日 更新

HDMIケーブルをつなぐだけ。

リモコン操作不要で

「電源ON/OFF」「HDMI切替」が可能

おすすめのユースケース

1. 会議を始めるまでの進行をスムーズにしたい
2. リモコン不要の運用で、管理工数を削減したい
3. HDMI自動連動のみでシンプルに使いたい

このページで案内するモデル/対応の
本体ファームウェアバージョン

FW-EZ20L

出荷時より

注釈

ブラビアをネットワークに接続しないで使用する場合

1. 初期設定 (ようこそ)

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか？	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	スキップ
消費電力	切
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
かんたん初期設定を終了します	完了

2. ブラビア設定

2-1 リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示

2-2 設定アイコンを選択



2-3 次の項目の設定



入力切替>外部入力>HDMI CEC設定>CEC

切

システム>電源と省エネ設定>無操作電源オフ

切

2-4 "プロ設定"を選択



2-5 次の項目の設定



PC画面の最適化表示

オート

信号検出による電源制御と入力切替

常に有効

外部入力>
HDMI1
HDMI2
HDMI3(eARC/ARC)

表示ありで使用する

※画質は、入力ごとに設定できます。実際の画面表示時にリモコンの"OPTIONS"ボタンからお好みに応じて設定してください。