

VPL-GTZ270 / GTZ280 対応入力信号

対応入力信号 (4K)

2D/3D	解像度	フレームレート	色域	VPL-GTZ280					VPL-GTZ270			
				Single input		Dual input	Quad input		Single input			Dual input
				Display Port1 または2	Display Port3 または4	Display Port1、2	Display Port1、2、3、4		HDMI1 または2	Display Port1	Display Port2	Display Port1、2
				—	—	V split	V split	HV split	—	—	—	V split
2D	4096x2160 3840x2160	120p	RGB444	—	—	—	—	8bit(4096)*3 10bit(3840)*3	—	—	—	—
			YUV444	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			YUV422	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		60p	RGB444	8bit(4096)*1 10bit(3840)*1	—	8bit 10bit	—	—	8bit	8bit(4096)*1 10bit(3840)*1	—	8bit 10bit
			YUV444	—	—	—	—	—	8bit	—	—	—
			YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV420	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
		50p	RGB444	—	—	10bit	—	—	8bit	—	—	10bit
			YUV444	—	—	—	—	—	8bit	—	—	—
			YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV420	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
		30p	RGB444	10bit*2	—	—	—	—	12bit	10bit*2	—	—
	YUV444		—	—	—	—	—	12bit	—	—	—	
	YUV422		—	—	—	—	—	12bit	—	—	—	
	24p	RGB444	10bit*2	—	—	—	—	12bit	10bit*2	—	—	
		YUV444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—	
YUV422		—	—	—	—	—	12bit	—	—	—		

- * 1 MST : OSDメニューのstream formatはDualを選択
- * 2 SST : OSDメニューのstream formatはSingleを選択
- * 3 120p対応ライセンス LSM-120P1(別売)が必要です。

対応入力信号 (2K以下)

2D/3D	解像度	フレームレート	色域	VPL-GTZ280					VPL-GTZ270			
				Single input		Dual input	Quad input		Single input			Dual input
				Display Port1 または2	Display Port3 または4	Display Port1、2	Display Port1、2、3、4		HDMI1 または2	Display Port1	Display Port2	Display Port1、2
				—	—	V split	V split	HV split	—	—	—	V split
2D	1920x1080	60p/50p/24p	RGB444	10bit*1	10bit*1	—	—	—	12bit	10bit*1	10bit*1	—
			YUV444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
		60i/50i	RGB444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
	1280x720 60p/50p 720x576 50p 720x480 60p その他*2	RGB444	—	—	—	—	—	12bit	10bit*1	10bit*1	—	
		YUV444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—	
		YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—	
		YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—	

- * 1 SST : OSDメニューのstream formatはSingleを選択
- * 2 SXGA, Quad-VGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA(すべて60p)

対応入力信号 (3D)

2D/3D	解像度	フレームレート	色域	VPL-GTZ280					VPL-GTZ270			
				Single input		Dual input	Quad input		Single input			Dual input
				Display Port1 または2	Display Port3 または4	Display Port1、2	Display Port1、2、3、4		HDMI1 または2	Display Port1	Display Port2	Display Port1、2
				—	—	V split	V split	HV split	—	—	—	V split
3D (Frame Doubled)	4096x2160 60p 3840x2160 60p		RGB444	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			YUV444	—	—	—	—	—	—	—	—	
			YUV422	—	—	—	—	—	—	—	—	
3D (Dual Input)	4096x2160 60p 3840x2160 60p		RGB444	—	—	—	8bit(4096)*1 10bit(3840)*1	—	—	—	—	—
			YUV444	—	—	—	—	—	—	—	—	
			YUV422	—	—	—	—	—	—	—	—	
3D (Frame packing)	1920x1080 24p/60i/50i 1280x720 60p/50p		RGB444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
3D (Side by side)	1920x1080 60p/50p/24p 1920x1080 60i/50i 1280x720 60p/50p		RGB444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
3D (Top and bottom)	1920x1080 60p/50p/24p 1280x720 60p/50p		RGB444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV444	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—
			YUV422	—	—	—	—	—	12bit	—	—	—

* 1 120p対応ライセンス LSM-120P1(別売)が必要です。