

DIN8ピンパラレルリモートの仕様

ピン番号	モード1(再生系)	モード2(録音系)
	オープンでモード1に	グラウンド接続でモード2に
	H-STOP、L-PLAY (フェーダスタート等に使用)	L-STOP
	L-STOP	L-START ID WRITE
	L-PLAY	L-PLAY
	L-REW	L-PAUSE
	L-FF	L-RECORD
	H-STOP LED STATUS OUT	H-REC PAUSE LED STATUS OUT
	H-PLAY LED STATUS OUT	H-RECORD LED STATUS OUT

2~6ピンは、ピン番号の小さい順に優先されます。



ケース:グラウンド